

Подвесной светильник для ламп с цоколем E27/E14 серии NLF-P

Благодарим Вас за выбор продукции Navigator!

**Внимание!** Перед началом использования устройства, пожалуйста, внимательно прочтите данный паспорт для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения. Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, нанесенный при неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светильники подвесные для ламп с цоколем E27/E14 серии NLF-P торговой марки Navigator предназначены для общего и декоративного освещения коммерческих и жилых помещений и для работы в однофазных сетях переменного тока с напряжением 230 В и частотой 50/60 Гц. Светильники соответствуют всем необходимым требованиям, предъявляемым к данному типу оборудования. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013. Питающая сеть должна быть защищена от коммутационных и грозовых импульсных помех. Рекомендуется использовать со светодиодными лампами Navigator серии NLL, NLL-Filament.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                     |                                                                          |          |          |          |          |          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Код продукта                        | NLF-P-040-01NLF-P-040-02NLF-P-001-03NLF-P-001-04NLF-P-001-05NLF-P-001-06 |          |          |          |          |          |
| Тип светильника                     | подвесной                                                                |          |          |          |          |          |
| Тип патрона                         | E27                                                                      | E14      | E27      | E27      | E27      | E27      |
| Макс. мощность ЛОН, Вт              | 40                                                                       |          |          |          |          |          |
| Входное напряжение, В               | 220–240 AC                                                               |          |          |          |          |          |
| Частота, Гц                         | 50/60                                                                    |          |          |          |          |          |
| Сечение подключаемых проводов, мм²  | 0,75–2,5                                                                 |          |          |          |          |          |
| Степень защиты                      | IP20                                                                     |          |          |          |          |          |
| Климатическое исполнение            | УХЛ4                                                                     |          |          |          |          |          |
| Диапазон рабочих температур, °С     | -20...+40                                                                |          |          |          |          |          |
| Класс защиты от поражения эл. током | I                                                                        |          |          |          |          |          |
| Способ установки                    | на потолок                                                               |          |          |          |          |          |
| Тип крепления                       | крепежная планка                                                         |          |          |          |          |          |
| Срок службы, лет                    | 12                                                                       |          |          |          |          |          |
| Масса нетто, г                      | 620                                                                      | 380      | 800      | 740      | 860      | 760      |
| Размер потолочной чаши, мм          | ∅120                                                                     |          |          |          |          |          |
| Длина провода, мм                   | 1000                                                                     |          |          |          |          |          |
| Размеры светильника, мм             | ∅255x250                                                                 | ∅110x320 | ∅160x390 | ∅240x285 | ∅380x225 | ∅160x395 |
| Материал провода                    | поливинилхлорид                                                          |          |          |          |          |          |
| Материал арматуры                   | металл                                                                   |          |          |          |          |          |
| Срок гарантии, месяца               | 24                                                                       |          |          |          |          |          |

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник – 1 шт., монтажный набор – 1 шт., паспорт изделия – 1 экз.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Во избежание ошибок при установке и использовании, обратитесь к квалифицированному электрику.
- Работы по установке и обслуживанию светильника можно проводить, только убедившись в том, что питание сети отключено. Перед установкой убедитесь в наличии защитного устройства в сети (автоматический выключатель, предохранитель).
  - При эксплуатации необходимо располагать светильник и электропроводку вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
  - Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запрещено подключение и использование светильника при поврежденной электропроводке.
  - Запрещено устанавливать светильник на легковоспламеняющиеся материалы, например, такие как древесный шпон и материалы на основе дерева толщиной менее 2 мм.
  - Запрещено производить подключение светильника проводом с нетермостойкой изоляцией.
  - При повреждении корпуса и прочих механических повреждениях, нарушающих целостность изделия, эксплуатировать светильник запрещено.
  - Убедитесь, что все электрические соединения надежно защищены от попадания пыли и влаги.
  - При обнаружении неисправности, во избежание поражения электрическим током, необходимо сразу отключить электропитание и обратиться к квалифицированному электрику для выяснения причин.
  - При выходе из строя светильника в течение гарантийного срока, его можно обменять по гарантии в точке продажи. При выходе из строя светильника после истечения срока службы, его необходимо утилизировать согласно пункту об утилизации настоящего паспорта.

**Внимание!** Запрещено применять лампы с мощностью, превышающей указанную в маркировке светильника.

## ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ

1. Распакуйте светильник и убедитесь в отсутствии повреждений. Обесточьте сетевой кабель (трехжильный кабель с сечением от 0,75 до 2,5 мм<sup>2</sup>, не входит в комплект поставки). Для крепления светильника к выбранной поверхности используйте монтажный набор (саморезы, дюбели), поставляемый вместе со светильником.
2. Светильник крепится к потолку с помощью крепежной планки. Ослабьте боковые болты планки и снимите с нее потолочную чашу.
3. Выполните разметку под крепежную планку так, чтобы она не создавала препятствий для подключения электропроводки. При наличии крюка в месте установки рекомендуется не срезать его, а подогнуть к потолку.
4. Прикрепите планку к потолку в месте разметки, используя монтажный комплект, поставляемый вместе со светильником.
5. Ослабьте зажим провода, установленный в центре потолочной чаши, и продвиньте чашу вдоль провода для осуществления монтажа.
6. Подсоедините к клеммам светильника провода питающей сети. После подсоединения убедитесь, что все провода изолированы.
7. Отрегулируйте необходимую длину провода и зафиксируйте ее зажимом в центре потолочной чаши.
8. Совместите боковые Г-образные пазы потолочной чаши с боковыми винтами крепежной планки, наденьте чашу на планку и поверните по направлению пазов для фиксации. Затяните отверткой боковые винты.
9. Установите лампу с нужным типом цоколя (мощность которой не должна превышать 40 Вт). Монтаж завершен.

**Внимание!** Установку и замену лампы производить только при выключенном питании сети. Для очистки светильника можно использовать мягкую ткань, смоченную водой, с применением нейтральных моющих средств. Не использовать для очистки растворители и другие агрессивные химикаты. Дополнительные мер обслуживания не требуется.

## ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25 до +50 °C и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги. Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков. Хранение светильников должно обеспечивать их сохранность от механических повреждений. Не утилизировать с бытовыми отходами. О способах утилизации данного продукта узнавайте в местных органах власти.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок службы 24 месяца с даты покупки светильника, при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшего из строя светильника осуществляется в точке продажи, при наличии кассового чека и данного заполненного паспорта. Дата производства нанесена на корпусе светильника в формате NJSMMГГ, где первые три буквы обозначают код завода-изготовителя, ММ – месяц изготовления, ГГ – год.

## СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальную упаковку.

**ЕАС**

## ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в Китае. Изготовитель: «XIAMEN NEEC OPTICAL ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD». Unit C, 3Rd Floor, Zonghe Building, № 215 Yuehua Road, Huli District, Xiamen, Fujian Province, China. «КСИАМЕН НЭКС ОПТИКАЛ ЭЛЕКТРОНИК ТЕХНОЛОДЖИ КО., ЛТД», Юнит С, 3 Флор, Зонгхе Билдинг, № 215 Юенхуа Роуд, Хьюли Дистрикт, Ксиамен, Фуджиан Провинс, Китай. Уполномоченная организация/импортер: ООО «БТЛ», 125445, Россия, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, этаж 10, часть пом. №3.

| Код продукта | Дата изготовления | Дата продажи | Штамп магазина |
|--------------|-------------------|--------------|----------------|
|              |                   |              |                |

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия.

[www.navigator-light.ru](http://www.navigator-light.ru)

