

Camelion®

**СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ
НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ СО ВСТРОЕННЫМ
BLUETOOTH-МОДУЛЕМ,
С УПРАВЛЕНИЕМ С ИК-ПУЛЬТА**



LBS-7730



LBS-7731



LBS-7732



LBS-7733



LBS-7734

Инструкция по эксплуатации

Назначение технического средства: светильник светодиодный настенно-потолочный с управлением с ИК-пульта Cameleon предназначен для внутреннего освещения общественных, бытовых и производственных помещений.

Основные параметры и характеристики:

- Напряжение питания	230В~ , 50Гц
- Источник света	светодиоды
- Потребляемая мощность	LBS-7730, LBS-7731, LBS-7732, LBS-7734 - 80 Вт* LBS-7733 - 60 Вт*
- Цветовая температура	3000К/4000К/6000К
- Световой поток (лмкс)	LBS-7730, LBS-7731, LBS-7732, LBS-7734 - 7800 лм LBS-7733 - 4500 лм
- Регулировка мощности (светового потока)	трёхступенчатая, 20/ 50/ 100% мощности*
- Ночной режим	10% мощности*
- Индекс цветопередачи (Ra)	80*
- PF (коэффициент мощности)	>0,8
- Температура эксплуатации	+1°, +40°С
- Срок службы светодиода	>30000 часов
- Материал светильника/ плафона	металл/ пластик
- EMC-фильтр	истребовый
- Степень защиты	IP20
- Класс электрозащиты	Класс I
- Размеры светильника	смотри индивидуальную упаковку
- Питание ИК-пульта управления	2xLR03 (AAA), 1.5В (в к-т не входит)
- Пульт управления с ИК-пульта	

Характеристика Bluetooth-модуля:

- Дальность приема	до 15 метров
--------------------	--------------

Комплектность:

светильник - 1шт, ИК-пульт управления - 1шт, установочный комплект - 1шт, инструкция по эксплуатации - 1шт, индивидуальная упаковка - 1шт.

Правила и условия монтажа:

- Внимательно прочитайте эксплуатационный документ перед установкой и сохраните его.
- Монтаж осуществляется только квалифицированными специалистами.
- Проверьте работоспособность светильника перед установкой.

Подключение:

- Аккуратно достаньте светильник и ИК-пульт управления из заводской упаковки.
- Установите батарейки (в к-т не входит) в ИК-пульт дистанционного управления.
- Снимите патрон светильника с основания, повернув его против часовой стрелки (Рис.1).
- Определите место установки и проведите электропроводку к этому месту.
- Прикопайте основание светильника к месту установки и разметьте монтажные отверстия, просверлите их (Рис.2).
- Закрепите основание светильника на поверхности с помощью шурупов (в комплекте). При установке на каменные стены используйте пластиковые дюбели (в комплекте). (Рис.3).
- Подключите светильник к электросети и проверьте работоспособность.
- Установите плафон на место, повернув его по часовой стрелке (Рис.4).



Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4




Рис.6




Рис.7



Рис.8




Рис.9



Рис.10




Рис.11

Возможные неисправности и пути устранения:

Во время проведения заводских испытаний внезапно появляющихся неисправностей не выявлено. В случае обнаружения неработоспособности светильника обратиться к квалифицированным специалистам для проведения ремонта.

При плохом срабатывании ИК-пульта управления, убедиться в работоспособности установленных элементов питания 2xLR03 (AAA). В случае необходимости, заменить их. Не рекомендуется использовать солевые батарейки, так как они имеют свойство протекания, что может вывести из строя пульт управления. Используйте только алкалоновые батарейки!

Ограничения в использовании: использовать по прямому назначению.

Правила и условия безопасной эксплуатации:

- перед всеми видами технических работ убедиться, что сетевой кабель обесточен
- доверить ремонт изделий только квалифицированным специалистам

Регулирование: управление светильником с помощью инфракрасного пульта управления (Рис.5). Назначение кнопок:

- ON / OFF** - включение / выключение светильника
- ↑** - плавное изменение яркости до минимального уровня (до нуля)
- ↓** - плавное изменение яркости до максимального уровня
- ON/OFF** - циклическая смена цвета свечения
- ↑** - плавное изменение температуры к значению 6000К
- ↓** - плавное изменение цветовой температуры к значению 3000К
- 1** - переключение режимов: 6000К, 3000К, 4000К
- 2** - выбор цвета свечения
- 3** - ночник
- 30** - таймер 30 мин.
- 30** - подключение пульта; удерживать в течение 5 сек после включения светильника.



Рис.5

Управление светильником через приложение на смартфоне:

- Включите смартфон.
- Включите режим Bluetooth и найдите устройство.
- Скачайте и установите на смартфон приложение LampSmart Pro в «App Store» или «Google Play»

Для скачивания приложения можете воспользоваться QR-кодом.



Работа с приложением LampSmart Pro

Описание меню.

- Выбор языка, ознакомление с инструкцией по использованию приложения (Рис.6).
 - На вкладке «Владельцы с помощью +» вы можете добавить устройство и синхронизировать его со смартфоном (Рис.8, Рис.9).
 - Добавьте устройство. В первый раз, когда вы используете приложение, вы должны нажать «+», чтобы добавить устройство. При добавлении устройства введите имя устройства и нажмите кнопку «Ок».
- Примечание:** Пока вы все еще не можете управлять устройством, включите свет, нажмите и удерживайте кнопку сопряжения в течение 5 секунд (Рис.11).

- Верхняя левая кнопка - это кнопка меню. Нажмите, чтобы открыть меню.

- В правом верхнем углу кнопки «разрыва пары» (Рис.7). Нажмите кнопку разрыва пары в течение 5 секунд после включения лампы. Если устройство мигает или издает звуковой сигнал, телефон не сопряжен с устройством и не может управлять им.
- Страница управления помещением (Владелец). На этой странице можно управлять всеми устройствами в комнате. Приведенный выше рисунок (Рис.10) является примером того, как можно управлять всем оборудованием в гостиной. Находясь на странице комнаты, нажмите и удерживайте кнопку карты устройства, чтобы удалить устройство или изменить имя устройства.
- Для управления устройством необходимо кликнуть на него в приложении после синхронизации. И начать использовать различные возможности управления, описанные в инструкции приложения.

Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несет ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия не по назначению. Изделие должно эксплуатироваться в соответствии с основными параметрами и характеристиками, указанными в настоящем эксплуатационном документе, правилами и условиями монтажа, подключения, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию, сведениями об ограничениях в использовании с учетом предназначения изделия в жилых, коммерческих и производственных зонах.

Правила и условия хранения, перевозки и утилизации: хранение и перевозку осуществлять только в заводской упаковке. Хранить в сухом месте. По истечении срока службы изделие следует утилизировать в соответствии с законодательством РФ.

Срок службы изделия: срок службы составляет 36 месяцев со дня установки изделия (датой установки считать дату продажи). Допускается эксплуатация изделия после истечения установленного срока службы, если оно не имеет видимых повреждений и полностью работоспособно. Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несет ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия после окончания срока службы.

Правила продажи изделия: продажу следует осуществлять в соответствии с законодательством РФ.

Сведения о сертификации: сертификаты на данное изделие вы можете найти на сайте www.cameleon.ru

Гарантийные обязательства: гарантийный срок 24 месяца со дня продажи изделия, но не более 48 месяцев с даты изготовления, при соблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации, установленных настоящим документом. Гарантия прекращает свое действие, если видны следы вмешательства в конструкцию изделия или внешние повреждения.

Дата выпуска и продажи:

Дата выпуска:
(date of production)

8.2019

Дата продажи:
(date of sale)

(дата, подпись продавца, штамп магазина)

Сведения об изготовителе, импортере, уполномоченном представителе на территории РФ:

ПРОИЗВЕДНО ДЛЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ CAMELION®

Изготовитель: «Литарк Лайтинг энд Электроникс Лтд.», 3 Фло, Ли Джинг Дже 3, №4012 Шен Нан Род, Шэньчжэнь, 518034, Китай («Litarc Lighting & Electronic Ltd.», 3 Floor, Li Jing Jie 3, No.4012 Shen Nan Road, Shenzhen, 518034, China)

Импортер/Уполномоченная изготовителем организация в РФ: ООО «Энерджи», 140091, Московская область, г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д.18

Сведения о соответствии требованиям:

Продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.

Сведения о маркировке:

Изделие промаркировано единым знаком обращения

