

СВЕТИЛЬНИКИ “ULTRAFLASH” ПОД СВЕТОДИОДНЫЕ ТРУБЧАТЫЕ ЛАМПЫ T8

1. Светильники ULTRAFLASH под светодиодные трубчатые лампы T8, артикулы **LML-0410-11, LML-0410-12.**
2. Светильники под светодиодные трубчатые лампы предназначены для освещения пространства внутри помещений.

3. Технические характеристики:

Напряжение питания	- 230В~, 50Гц
Тип лампы	- Светодиодная трубчатая лампа T8 (в к-т не входит)
Длина применяемых ламп	- 604 мм LML-0410-11
(с контактами)	1213 мм LML-0410-12
Мощность применяемых ламп	- до 30Вт LML-0410-11, до 60Вт LML-0410-12.
Температура эксплуатации	- +1°...+40°C
Материал корпуса	- Металл+пластик
Степень защиты от внешних воздействий	- IP20
Класс электрозащиты	- Класс I (требует заземления)
Размеры светильников	- см. на упаковке

4. Комплектность: светильник, инструкция по эксплуатации.

5. Правила и условия монтажа: монтаж светильника производится на вертикальные / горизонтальные поверхности. помощью установочного комплекта. Перед установкой отключите сетевое напряжение. Во избежание ошибок при установке обратитесь к квалифицированному специалисту.

6. Подключение: подключение производится к электрическим сетям общего пользования.

7. Пуск и введение в эксплуатацию:

Перед установкой светильника обесточьте сетевой кабель!

- Аккуратно достаньте светильник из заводской упаковки.
- Поверните светильник обратной стороной к себе.
- С помощью изоляционной или клейкой ленты временно скрепите вместе подводящие сетевые провода
- Нажмите на фиксатор левой боковой заглушки и выньте ее из корпуса. Аналогичным образом выньте правую боковую заглушку.
- Выньте из корпуса светильника электрические торцевые патроны-держатели лампы T8
- Вставьте торцевые патроны-держатели в специальные направляющие боковых заглушек
- Установите боковые заглушки светильника вместе с установленными патронами-держателями на свои места.
- Снимите временную удерживающую ленту с сетевых проводов.
- Наденьте на сетевые провода термоусадочную защитную трубку (в комплект не входит) соответствующего диаметра и слегка нагрейте ее зажигалкой для усадки.
- Светильник собран и готов к работе.
- Установите светодиодную лампу T8G13 в патроны-держатели
- Аккуратно подключите электричество к сетевым проводам и проверьте работоспособность светильника.
- Будьте внимательны и аккуратны при проведении электромонтажных работ!
Избегайте возможности поражения электрическим током!

8. Регулирование: не требует специального регулирования.

9. Возможные неисправности и пути устранения: за время проведения заводских испытаний внезапно появляющихся неисправностей не выявлено. В случае обнаружения неработоспособности светильника обратитесь к квалифицированным специалистам для проведения ремонта.

10. Ограничения в использовании: Использовать по прямому назначению.

11. Правила и условия безопасной эксплуатации:

- Регулярно проверяйте отсутствие повреждений сетевого кабеля.
- В случае повреждения защитного плафона немедленно замените его. Эксплуатация светильника без плафона недопустима.
- Корпус светильника должен быть обязательно заземлен.
- Перед всеми видами технических работ убедитесь, что сетевой кабель обесточен.
- Доверяйте ремонт изделий только квалифицированным специалистам.

Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия не по назначению. Изделие должно эксплуатироваться в соответствии с основными параметрами и характеристиками, указанными в настоящем эксплуатационном документе, правилами и условиями монтажа, подключения, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию, сведениями об ограничениях в использовании с учетом предназначения изделия в жилых, коммерческих и производственных зонах.

12. Правила и условия хранения, перевозки и утилизации:

Хранение и перевозку осуществлять только в заводской упаковке. Хранить в сухом месте. По истечении срока службы изделие следует утилизировать в соответствии с законодательством РФ.

13. Срок службы изделия:

Срок службы составляет 36 месяцев со дня установки изделия. Допускается эксплуатация изделия после истечения установленного срока службы, если оно не имеет видимых повреждений и полностью работоспособно. Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия после окончания срока службы.

14. Правила продажи изделия:

Продажу следует осуществлять в соответствии с законодательством РФ.

15. Сведения о сертификации:

Сертификаты на данное изделие вы можете найти на сайте www.ultraflash.ru

16. Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи изделия, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных данным документом. Гарантия прекращает свое действие, если видны следы вмешательства в конструкцию изделия или внешние повреждения.

17. Дата выпуска и продажи:

<u>Дата выпуска:</u>	_____	<u>Дата продажи:</u>	_____
(Date of production)		(Date of sale)	(дата, подпись продавца, штамп магазина)

18. Сведения об изготовителе, импортере, уполномоченном представителе на территории РФ:

Изготовитель: «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли Джинг Дже 3, №6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай («Litarc Lighting & Electronic Ltd.», 3 Floor, Li Jing Ge 3, No.6012 Shen Nan Road, Shenzhen, 518034, China)

Импортер / Уполномоченная изготовителем организация в РФ:
ООО «Энертрейд», 140091, Московская область, г. Дзержинский, ул.Энергетиков, д.18

19. Сведения о соответствии требованиям: Продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011.

20. Сведения о маркировке: Изделие промаркировано единым знаком обращения **EAC**.

