



**СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ
ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ
С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ
И АКУСТИЧЕСКИМ ДАТЧИКОМ**



LBF-0301S C01, LBF-0801AS C01



LBF-0401S C01

Инструкция по эксплуатации

Назначение технического средства: светильники светодиодные влагозащищенные Ultraflash LBF-0301S C01, LBF-0401S C01 с микроволновым датчиком движения, и LBF-0801AS C01 с акустическим датчиком движения предназначены для подсветки помещений с повышенным содержанием влаги - гаражи, мастерские, подсобные и складские помещения.

Основные параметры и характеристики:

- Напряжение питания: 230В~, 50Гц
- Источник света: светодиоды
- Потребляемая мощность: 12Вт
- Цветовая температура: 4000K
- Световой поток: 960 lm
- Индекс цветопередачи (Ra): 80+
- Температура эксплуатации: -20°...+40°C
- Срок службы светодиодов: ≥30000 часов
- Материал корпуса: пластик
- Степень защиты: IP65
- Класс электрозащиты: класс II
- Размеры светильников: LBF-0301S C01 - Ø140 x 37 мм, LBF-0401S C01 - 160 x 85 x 37 мм, LBF-0801AS C01 - Ø140 x 37 мм.

Характеристики микроволнового датчика движения (модели LBF-0301S C01, LBF-0401S C01):

- Дистанция детектирования: 4-6 м (макс., не регулируется)
- Угол детектирования: 180°
- Задержка выключения: 17-20 сек ± 5 сек (не регулируется)
- Рабочая освещенность: 10 - 14 люкс (не регулируется)

Характеристики акустического датчика движения (модель LBF-0801AS C01):

- Задержка выключения: 25-30 сек(не регулируется)
- Рабочая освещенность: 15 - 25 люкс (не регулируется)
- Чувствительность: 45-56дБ

Комплектность:

светильник - 1шт., монтажный комплект - 1шт., инструкция по эксплуатации - 1шт., индивидуальная упаковка - 1шт.

Правила и условия монтажа:

1. Внимательно прочитайте эксплуатационный документ перед установкой и сохраните его.
2. Монтаж осуществляется только квалифицированными специалистами.
3. **Установку светильника производить только при отключенном сетевом напряжении!**
4. Проверьте работоспособность светильника перед установкой.

Подключение:

1. Аккуратно достаньте светильник из заводской упаковки.
2. Определите место установки и приложите светильник к нему (стена, потолок).
3. Разметьте установочные отверстия.
4. Проведите электропроводку к месту установки.
5. Просверлите установочные отверстия. При установке на каменные стены используйте специальные сверла (в к-т не входят) и пластиковые дюбели (в комплекте).
6. Закрепите светильник на поверхности с помощью шурупов (в комплекте).
7. Подключите светильник к электросети и проверьте работоспособность светильника.

Регулирование, настройка датчика движения: датчик движения имеет фиксированные настройки и регулировке не подлежит.

Возможные неисправности и пути устранения: для исключения ложных срабатываний датчика движения не рекомендуется устанавливать светильник рядом с объектами, излучающими тепло или холод, мешающими детектированию, создающими быструю циркуляцию воздуха, рядом с окнами. В случае обнаружения неработоспособности светильника обратитесь к квалифицированным специалистам для проведения ремонта.

Ограничения в использовании: использовать по прямому назначению.

Правила и условия безопасной эксплуатации:

- перед всеми видами технических работ убедитесь, что сетевой кабель обесточен
- доверяйте ремонт изделий только квалифицированным специалистам
- не подвергайте светильник длительному воздействию прямых солнечных лучей.
- протирайте светильник мягкой салфеткой, смоченной бытовыми чистящими средствами.
- не используйте светильник, если защитный плафон поврежден или отсутствует.
- следите за состоянием сетевого кабеля, если проводка выполнена открытым способом.

Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несет ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия не по назначению. Изделие должно эксплуатироваться в соответствии с основными параметрами и характеристиками, указанными в настоящем эксплуатационном документе, правилами и условиями монтажа, подключения, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию, сведениями об ограничениях в использовании с учетом предназначения изделия в жилых, коммерческих и производственных зонах.

Правила и условия хранения, перевозки и утилизации:

хранение и перевозку осуществлять только в заводской упаковке. Хранить в сухом месте. По истечении срока службы изделие следует утилизировать в соответствии с законодательством РФ.

Срок службы изделия:

срок службы составляет 36 месяцев со дня установки изделия (датой установки считать дату продажи). Допускается эксплуатация изделия после истечения установленного срока службы, если оно не имеет видимых повреждений и полностью работоспособно. Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несет ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия после окончания срока службы.

Правила продажи изделия:

продажу следует осуществлять в соответствии с законодательством РФ.

Сведения о сертификации:

сертификаты на данное изделие вы можете найти на сайте www.ultraflash.ru

Гарантийные обязательства:

гарантийный срок 24 месяца со дня продажи изделия, но не более 36 месяцев с даты производства (если дата продажи не отмечена), при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных данным документом. Гарантия прекращает свое действие, если видны следы вмешательства в конструкцию изделия или внешние повреждения.

Дата выпуска и продажи:

Дата выпуска: _____ **Дата продажи:** _____
(Date of production) (Date of sale) (дата, подпись продавца, штамп магазина)

Сведения об изготовителе, импортере, уполномоченном представителе на территории РФ:

Изготовитель: «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли Джинг Дже 3, №6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай («Litarc Lighting & Electronic Ltd.», 3 Floor, Li Jing Ge 3, No.6012 Shen Nan Road, Shenzhen, 518034, China).
Импортер / Уполномоченная изготовителем организация в РФ:
ООО «Энертрейд», 109052, г. Москва, внутр. тер. г. муниципальный округ Нижегородский, Рязанский проспект, д. 3Б, помещ. 7/3.

Сведения о соответствии требованиям:

Продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 ТР ТС 037/2016.

Сведения о маркировке: Изделие промаркировано единым знаком обращения

