

Camelion®

СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ ЛАМПОЙ

Артикулы:

WL-2001 6W, WL-2001 8W, WL-2001 13W,
WL-2001 21W, WL-2001 28W



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Светильники с люминесцентными лампами Camelion, артикулы **WL-2001 6W, WL-2001 8W, WL-2001 13W, WL-2001 21W, WL-2001 28W.**
2. Светильники с люминесцентными лампами предназначены для общей и местной подсветки интерьера внутри квартир, офисов, учреждений.

3. Технические характеристики:

- Напряжение питания: 230В, 50Гц
- Потребляемая мощность: 6Вт, 8Вт, 13Вт, 21Вт, 28Вт (см. на упаковке)
- Тип лампы: T5 G5
- Световой поток: 6Вт - 360Лм, 8Вт - 480Лм, 13Вт - 800Лм, 21Вт - 1800Лм, 28Вт-2400Лм
- Индекс цветопередачи (Ra): >82
- Цветовая температура: 6200К (дневной свет)
- Температура эксплуатации: +5°. +40°C
- Длина сетевого провода: 1,6 метра
- Материал: пластик
- Степень защиты: IP20
- Класс электрозащиты: класс II
- Размер изделия: смотри на индивидуальной упаковке

4. **Комплектность:** светильник, сетевой провод, соединительный провод, установочный комплект, инструкция по эксплуатации, индивидуальная упаковка.

5. **Правила и условия монтажа:** Светильник устанавливается с помощью двух пластиковых пластин, которые крепятся непосредственно к поверхности при помощи шурупов. Перед установкой отключите сетевое напряжение. Во избежание ошибок при установке обратитесь к квалифицированному специалисту.

6. **Подключение:** подключение производится к электрическим сетям общего пользования.

7. Пуск и введение в эксплуатацию:

Перед установкой светильника обесточьте сетевой кабель!

- Аккуратно достаньте светильник и комплект для установки из заводской упаковки.
- Разметьте на поверхности места установки крепежных пластин (Рис.1)
- Если поверхность сделана из кирпича или подобного материала, то просверлите в ней с помощью специального сверла размеченные установочные отверстия. Вставьте в них дюбели (в комплект не входят) и установите крепежную пластину с одной из сторон с помощью шурупов.
- Если поверхность сделана из мягкого материала (дерево, гипсокартон, пластик), то крепежные пластины устанавливаются непосредственно на поверхность с помощью шурупов, входящих в комплект.
- Зафиксируйте светильник с одной стороны, соединив установочный паз светильника с закрепленной пластиной (Рис.2)
- Придерживая светильник, установите вторую крепежную пластину с другой стороны. Соедините установочный паз с закрепленной пластиной, сдвинув светильник в противоположную сторону (Рис.3, 4).
- Подключите сетевой провод к светильнику и проверьте работоспособность.

8. **Регулирование:** не требует специального регулирования.

9. Возможные неисправности и пути устранения:

- Основной неисправностью является выход из строя люминесцентной лампы. Для её замены произведите следующие действия:
- отключите светильник от сети
 - снимите защитный плафон
 - легким усилием пальцев руки поверните лампу на 90 градусов и выньте ее
 - вставьте новую лампу и соберите светильник в обратной последовательности

10. **Ограничения в использовании:** Использовать по прямому назначению.

11. Правила и условия безопасной эксплуатации:

- Регулярно проверяйте отсутствие повреждений сетевого кабеля.
- Не пользуйтесь светильником, если люминесцентная лампа не установлена.
- Не пользуйтесь светильником в условиях чрезмерной влажности.
- Не подвергайте светильник длительному воздействию прямых солнечных лучей.
- Протирайте светильник мягкой салфеткой, смоченной в слабом мыльном или спиртовом растворе.




Рис.1




Рис.2




Рис.3




Рис.4

- В случае повреждения защитного плафона немедленно замените его. Эксплуатация светильника без защитного плафона недопустима.
- Перед всеми видами технических работ убедитесь, что сетевой кабель обесточен.
- Доверяйте ремонт изделий только квалифицированным специалистам.

Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несет ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия не по назначению. Изделие должно эксплуатироваться в соответствии с основными параметрами и характеристиками, указанными в настоящем эксплуатационном документе, правилами и условиями монтажа, подключения, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию, сведениями об ограничениях в использовании с учетом предназначения изделия в жилых, коммерческих и производственных зонах.

12. Правила и условия хранения, перевозки и утилизации:

Хранение и перевозку осуществлять только в заводской упаковке. Хранить в сухом прохладном месте. По истечении срока службы изделие следует утилизировать в соответствии с законодательством РФ.

13. Срок службы изделия:

Срок службы составляет 36 месяцев со дня установки изделия. Допускается эксплуатация изделия после истечения установленного срока службы, если оно не имеет видимых повреждений и полностью работоспособно. Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несет ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия после окончания срока службы.

14. Правила продажи изделия:

Продажу следует осуществлять в соответствии с законодательством РФ.

15. Сведения о сертификации:

Сертификаты на данное изделие вы можете найти на сайте www.camelion.ru

16. Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи изделия, но не более 36 месяцев со дня выпуска, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных данным документом. Гарантия прекращает свое действие, если видны следы вмешательства в конструкцию изделия или внешние повреждения.

17. Дата выпуска и продажи:

Дата выпуска:
(Date of production)

Дата продажи:
(Date of sale)

(дата, подпись продавца, штамп магазина)

18. Сведения об изготовителе, импортере, уполномоченном представителе на территории РФ:

ПРОИЗВЕДЕНО ДЛЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ CAMELION®

Изготовитель: «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли Джинг Дже 3, №6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай («Litarc Lighting & Electronic Ltd.», 3 Floor, Li Jing Ge 3, No.6012 Shen Nan Road, Shenzhen, 518034, China)

Импортер / Уполномоченная изготовителем организация в РФ:

ООО «Энертрейд», 140091, Московская область, г. Дзержинский, ул.Энергетиков, д.18

19. Сведения о соответствии требованиям:

Продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.

20. Сведения о маркировке:

Изделие промаркировано единым знаком обращения ЕАС.

