

Сетевой фильтр серии OSP

Благодарим Вас за приобретение сетевого фильтра Онлайт!

Внимание! Перед установкой и использованием сетевого фильтра внимательно прочтите инструкцию и сохраняйте ее до конца эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фильтр сетевой предназначен для подключения к сети переменного тока напряжением 250 В и частотой 50/60 Гц офисной и бытовой техники, ее защиты от перепадов напряжения в сети, перегрузок и короткого замыкания. Используется внутри помещений, в местах, удаленных от стационарных розеток.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код продукта	OSP-05-180-ESC-3x0.75-WH		OSP-05-300-ESC-3x0.75-WH		OSP-05-500-ESC-3x0.75-WH		OSP-05-180-ESC-3x0.75-BL		OSP-05-300-ESC-3x0.75-BL		OSP-05-500-ESC-3x0.75-BL	
Номинальное напряжение, В	250											
Номинальная частота, Гц	50/60											
Номинальная сила тока, А	10											
Макс. мощность нагрузки, Вт	2200											
Тип провода	ПВС											
Длина провода, м	1,8		3		5		1,8		3		5	
Сечение проводников кабеля, мм²	3x0,75											
Количество розеток	5											
Заземление	да											
Выключатель с индикатором	да											
Материал корпуса	полипропилен											
Материал контактной части	латунь											
Цвет	белый						черный					
Габаритные размеры, мм	280x53x40											
Температура эксплуатации	-25...+40 °C											
Степень защиты	IP20											
Срок службы	10 лет											

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Сетевой фильтр – 1 шт.

Паспорт – 1 экз.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- Во избежание поражения электрическим током и возникновения пожарной опасности следуйте рекомендациям по эксплуатации и требованиям безопасности.
- Изделие предназначено для работы в сети 230 В. Запрещается подключение к сети 380 В.
- Запрещается использовать сетевой фильтр при наличии видимых повреждений корпуса, кабеля или вилки.
- Запрещается подключать сетевой фильтр к поврежденной розетке электропроводки.
- Запрещается подключать к сетевому фильтру неисправные электроприборы и электрооборудование.
- Запрещается превышать максимально допустимую нагрузку, указанную на удлинителе.
- Запрещается эксплуатация в пожароопасных, потенциально взрывоопасных, химически активных и влажных средах.
- Запрещается подвергать механическим и тепловым воздействиям, приводящим к разрушению.
- Запрещается разбирать сетевой фильтр и вносить изменения в его конструкцию и схему.
- Не прикасайтесь к сетевому фильтру мокрыми руками.
- Не допускайте попадания посторонних предметов, воды и других жидкостей в контактные гнезда розеток.

Внимание! Превышение максимально допустимой нагрузки может привести к возгоранию изоляции кабеля!

ПРАВИЛА УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- При эксплуатации сетевого фильтра соблюдайте требования безопасности.
- Перед началом эксплуатации осмотрите сетевой фильтр и убедитесь в целостности изоляции и отсутствии видимых повреждений корпуса и кабеля.
- Перед началом эксплуатации провод сетевого фильтра необходимо полностью размотать.

- Убедитесь, что выключатель сетевого фильтра находится в выключенном положении OFF.
- Подключите сетевой фильтр к сети питания 230 В.
- Подключите электрические приборы к сетевому фильтру. Суммарная мощность нагрузки не должна превышать 2200 Вт.
- Переведите выключатель в положение RESET, индикатор выключателя загорится красным светом.
- При коротком замыкании, скачке напряжения или превышении расчетной мощности нагрузки сработает автоматический термовыключатель и отключит приборы от сети.
- При срабатывании термовыключателя следует отключить сетевой фильтр от сети, выявить причину срабатывания и устранить ее.
- Для возвращения устройства в рабочий режим необходимо повторно подключить сетевой фильтр к сети и перевести выключатель в положение RESET.
- При обнаружении таких признаков неисправности, как отсутствие выходного напряжения в розетке, чрезмерный нагрев провода изделия, запах расплавленной изоляции, следует немедленно отключить сетевой фильтр от источника электропитания.
- Запрещается ремонтировать изделие самостоятельно. Ремонт должен проводиться квалифицированным специалистом.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ

При обнаружении неисправности следует отключить сетевой фильтр от сети.
Запрещается ремонтировать изделие самостоятельно.
Ремонт должен проводиться квалифицированным специалистом.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Транспортирование сетевых фильтров допускается любым видом крытого транспорта с соблюдением условий для защиты изделия от механических повреждений, ударных нагрузок и воздействия атмосферных осадков, при температуре от -25 до +45 °С. Хранение сетевых фильтров осуществляется в заводской упаковке в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25 до +40 °С и влажности воздуха не более 85%. Утилизация изделия по завершении срока его службы должна выполняться в соответствии с требованиями всех государственных нормативов и законов. При нормальном функционировании по истечении срока службы изделие не представляет опасности в дальнейшей эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения, а также требований данного паспорта.
Дата производства указана на корпусе изделия в формате ММГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.
Срок службы изделия – 10 лет.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза.
Информация о сертификации нанесена на упаковке.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в Китае.
Изготовитель: «XIAMEN XTOOL INDUSTRIAL CO., LTD», 3rd Floor, Building 1, № 289 Shanbian Road, Haicang District, Xiamen, Fujian Province, China. «КСИАМЕН ИНДУСТУЛ ИНДАСТРИАЛ КО., ЛТД», 3 Флор, Билдинг 1, № 289 Шанбиан Роуд, Хаикан Дистрикт, Ксиамен, Фуджиан Провинс, Китай.
Уполномоченная организация/импортер: ООО «БТЛ», 125445, Россия, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, этаж 10, часть пом. № 3.

Код продукта	Дата изготовления (нанесена на корпусе)	Дата продажи	Штамп магазина

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия.