

3. Наметьте место будущей установки светильника и подготовьте отверстия для монтажа, закрепите монтажные скобы – установите светильник при помощи монтажного набора (входит в комплект поставки).
4. Присоедините концы подготовленного кабеля к выведенным проводам светильника L, N, ⊕ (Рис. 1). Монтаж светильника должен быть произведен так, чтобы обеспечить надежную фиксацию и удобный доступ для обслуживания.
- ВНИМАНИЕ!!! ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО ПРОВОДА К СВЕТИЛЬНИКУ СТРОГО ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!**
5. Сетевой провод светильника не может быть заменен; если шнур окажется поврежден, то светильник должен быть утилизирован.
6. Светильник готов к работе.



Уход за светильником
Для очистки светильника можно использовать мягкую ткань, смоченную водой, с применением нейтральных моющих средств. Не использовать для очистки растворители и другие агрессивные химикаты. Дополнительных мер обслуживания не требуется.

Утилизация
Светодиодные светильники относятся к 4 классу отходов (малоопасные отходы) и подлежат утилизации специализированными организациями.

Хранение и транспортировка
Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -25° до +45°С и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги, нефтепродуктов, агрессивных веществ и сред, а также механических нагрузок в процессе хранения и транспортировки. Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков. По истечении срока службы изделие следует утилизировать в соответствии с законодательством РФ.

Гарантийные обязательства
Срок службы светодиодных светильников составляет 30000 часов, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, установки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации светильников составляет 2 года с момента продажи при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок хранения светильника в заводской упаковке до момента эксплуатации не более 2 лет. Возврат или замена светильника производится только при наличии целой упаковки, полной комплектации и отсутствии механических повреждений. Гарантийные обязательства выполняются Продавцом только при наличии у Покупателя кассового чека или иного документа, подтверждающего покупку и дату покупки.

- Гарантия не распространяется на изделия поврежденные в результате:
- Механического повреждения или иного воздействия.
 - К механическим повреждениям относятся нарушения целостности светильника (корпуса, рассеивателя, отражателя, провода питания) под воздействием кинетической энергии. В результате самостоятельного вскрытия светодиодного светильника, гарантия утрачивает силу.
 - Контакта с жидкостями.
 - В случае проникновения жидкости в результате некорректного монтажа (незагерметизированное место подключения).
 - Отсутствия защитного заземления.
 - Выхода из строя при нарушении правил эксплуатации, монтажа и использования светильника в условиях отличных от указанных в таблице технических характеристик.

Гарантийные обязательства не признаются в отношении изменения оттенков окрашенных поверхностей в процессе эксплуатации. Световой поток в течение гарантийного срока сохраняется на уровне не ниже 70% от заявляемого номинального светового потока, значение коррелированной цветовой температуры и область допустимых значений коррелированной цветовой температуры в течение гарантийного срока.

Возможные неисправности и пути устранения
За время проведения заводских испытаний внезапно возникающих неисправностей не выявлено. При обнаружении неработоспособности прожектора обратитесь к квалифицированным специалистам для диагностики и/или проведения ремонта.

- Ограничения в использовании**
Использовать по прямому назначению.
- Правила и условия безопасной эксплуатации**
- Регулярно проверяйте отсутствие повреждений сетевого кабеля.
 - Не пользуйтесь светильником в условиях чрезмерной влажности.
 - Не подвергайте светильник длительному воздействию прямых солнечных лучей.
 - Протирайте светильник мягкой салфеткой, смоченной в слабом мыльном или спиртовом растворе.
 - В случае повреждения рассеивателя немедленно замените его. Эксплуатация светильника без рассеивателя недопустима.
 - Перед всеми видами технических работ убедитесь, что сетевой кабель обесточен.
 - Доверяйте ремонт изделий только квалифицированным специалистам.

Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия не по назначению. Изделие должно эксплуатироваться в соответствии с основными параметрами и характеристиками, указанными в настоящем эксплуатационном документе, правилами и условиями монтажа, подключения, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию, сведениями об ограничениях в использовании с учетом предназначения изделия в жилых, коммерческих и производственных зонах.

Срок службы изделия
Срок службы составляет 36 месяцев со дня установки изделия (днем установки считать дату продажи или дату производства, если дата продажи не отмечена). Допускается эксплуатация изделия после истечения установленного срока службы, если оно не имеет видимых повреждений и полностью работоспособно. Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия после окончания срока службы.

Правила продажи изделия
Продажу следует осуществлять в соответствии с законодательством РФ.

Сведения о сертификации
Продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 037/2016. Изделие промаркировано единым знаком обращения ЕАС. Сертификаты на данное изделие вы можете найти на сайте www.camelion.ru

Гарантийный срок
Гарантийный срок 24 месяца со дня продажи изделия, но не более 36 месяцев с даты изготовления (если дата продажи не отмечена), при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных данным эксплуатационным документом. Гарантия прекращает свое действие, если видны следы вмешательства в конструкцию изделия или внешние повреждения.

Дата выпуска и продажи

Дата выпуска	12 / 2025 г.	Дата продажи	
(Date of production)		(Date of sale)	(дата, подпись продавца, штамп магазина)

Сведения об изготовителе, импортере, уполномоченном представителе на территории РФ:
Произведено для торговой марки CAMELION®
Изготовитель: «Литарк Лайтинг энд Электроникс Лтд.», 3 Фло, Ли Джинг Дже 3, № 6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай.
Импортёр / Уполномоченная изготовителем организация в РФ: ООО «Энертрейд», 109052, г. Москва, внутри. тер. г. муниципальный округ Нижегородский, Рязанский проспект, д. 3Б, помещ. 7/3.



СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ

LWL-5062-01, LWL-5062-02, LWL-5062-03, LWL-5062-04, LWL-5063-01, LWL-5063-02, LWL-5063-03, LWL-5063-04

Инструкция по эксплуатации

ВНИМАНИЕ! Перед установкой и использованием светильника внимательно прочитайте инструкцию и сохраняйте ее до конца эксплуатации!

Светильники светодиодные стационарные линейные Camelion, артикул **LWL-5062-01, LWL-5062-02, LWL-5062-03, LWL-5062-04, LWL-5063-01, LWL-5063-02, LWL-5063-03, LWL-5063-04.**

Светодиодные светильники торговой марки Camelion со стеновой защиты IP40 предназначены для внутреннего освещения офисно-административных и бытовых помещений, а также для внутреннего освещения коридоров, лестничных пролетов и объектов ЖКХ. Светильники рассчитаны для работы в однофазных сетях переменного тока с напряжением 230В, 50 Гц. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013. Питающая сеть должна быть защищена от коммутационных и грозовых импульсных помех. Данные светильники сертифицированы и соответствуют всем необходимым требованиям, предъявляемым к данному типу оборудования. Продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 037/2016.

Комплектация: светильник - 1 шт; монтажный комплект - 1 шт; паспорт - 1 шт.

Технические характеристики:

Артикул	LWL-5062-01	LWL-5062-02	LWL-5062-03	LWL-5062-04	LWL-5063-01	LWL-5063-02	LWL-5063-03	LWL-5063-04
Тип источника света	LED SMD							
Мощность, Вт	18	36	45	45	18	36	45	45
Световой поток, лм	1710	3420	4275	4275	1980	3960	4950	4950
Ток, А	0,23	0,1	0,18	0,18	0,23	0,1	0,18	0,18
Коэффициент мощности	≥0,5	≥0,9	≥0,9	≥0,9	≥0,5	≥0,9	≥0,9	≥0,9
Световая отдача, лм / Вт	95	95	95	95	110	110	110	110
Входное напряжение, В	220–240							
Частота, Гц	50/60							
Коэффициент пульсации, %	≤5%							
Сечение сетевого провод, мм²	3*0,75							
Длина сетевого провода, мм	200							
Цветовая температура, К	6500							
Класс светораспределения по ГОСТ 34819-2021	П							
Тип кривой силы света по ГОСТ 34819-2021	Д							
Угол светового потока	120°							
Диммирование	нет							
Индекс цветопередачи, Ra	>70							
Степень защиты от пыли и влаги	IP40							
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ4							
Диапазон рабочих температур, °С	-20...+45							
Класс защиты от поражения эл. током	I							
Срок службы, ч	30000							
Тип монтажа	Накладной							
Срок гарантии, месяцев	24							
Материал рассеивателя	Поликарбонат V-2. Не поддерживает горение.							
Материал корпуса	Сталь							
Тип рассеивателя	Матовый	Матовый	Матовый	Матовый	Призматический	Призматический	Призматический	Призматический
Размеры, мм	600*75*26	1200*75*26	1200*75*26	1492*75*26	600*75*26	1200*75*26	1200*75*26	1492*75*26
Масса нетто, кг	0.18	0.31	0.32	0.38	0.18	0.31	0.32	0.38

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения, не ухудшающие характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

Информация по безопасности:

1. Работы по установке и обслуживанию светильника можно проводить только убедившись в том, что питание сети отключено. Перед установкой убедитесь в наличии защитного устройства в сети (автоматический выключатель, предохранитель).
2. При эксплуатации необходимо располагать светильник и электропроводку вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
3. Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запрещено подключение и использование светильника при поврежденной проводке, с треснувшим рассеивателем или корпусом. Запрещено подкладывать светильник проводом с нетермостойкой изоляцией. Запрещено устанавливать светильник на легковоспламеняющиеся материалы, например, древесный шпон и материалы на основе дерева толщиной менее 2 мм.
4. Запрещается эксплуатация светильника без защитного заземления.
5. При обнаружении неисправности обесточьте светильник и обратитесь к квалифицированному специалисту для выявления причины.
6. Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей".
7. Светильник запрещено накрывать теплоизолирующим или подобным материалом.

Монтаж и подключение

- Во избежании ошибок при установке и использовании обратитесь к квалифицированному специалисту.
1. Распакуйте светильник и убедитесь в отсутствии повреждений корпуса, рассеивателя и элементов сетевого провода.
 2. Обесточьте сетевой кабель (трехжильный кабель с сечением от 0,5 до 0,75 мм²). Не входит в комплект поставки.