



СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ



**LBF-0308 C01, LBF-0312 C01, LBF-0318 C01,
LBF-0801 C01, LBF-0802 C01, LBF-0803 C01,
LBF-0804 C01, LBF-0805 C01**



**LBF-0408 C01, LBF-0412 C01, LBF-0418 C01,
LBF-0901 C01, LBF-0902 C01, LBF-0903 C01**

Инструкция по эксплуатации

Назначение технического средства: светильники светодиодные влагозащищенные Ultraflash артикулы LBF-0308 C01, LBF-0312 C01, LBF-0318 C01, LBF-0801 C01, LBF-0802 C01, LBF-0803 C01, LBF-0804 C01, LBF-0805 C01, LBF-0408 C01, LBF-0412 C01, LBF-0418 C01, LBF-0901 C01, LBF-0902 C01, LBF-0903 C01 предназначены для подсветки помещений с повышенным содержанием влаги - гаражи, мастерские, подсобные и складские помещения.

Основные параметры и характеристики:

- Напряжение питания: 230В~, 50Гц
- Источник света: светодиоды
- Индекс цветопередачи (Ra): 80+
- Температура эксплуатации: -20°...+40°C
- Срок службы светодиодов: > 15000 часов
- Материал корпуса: пластик
- Степень защиты: IP65
- Класс электрозащиты: класс II

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цв. температура	Размеры, мм
LBF-0308 C01	8	640	4000K	Ø 140*37
LBF-0312 C01	12	960	4000K	Ø 140*37
LBF-0318 C01	18	1450	4000K	Ø 175*37
LBF-0801 C01	8	640	6500K	Ø 140*37
LBF-0802 C01	12	960	6500K	Ø 140*37
LBF-0803 C01	18	1450	6500K	Ø 175*37
LBF-0804 C01	24	1900	4000K	Ø 210*37
LBF-0805 C01	24	1900	6500K	Ø 210*37
LBF-0408 C01	8	640	4000K	160*85*37
LBF-0412 C01	12	960	4000K	160*85*37
LBF-0418 C01	18	1450	4000K	195*95*37
LBF-0901 C01	8	640	6500K	160*85*37
LBF-0902 C01	12	960	6500K	160*85*37
LBF-0903 C01	18	1450	6500K	195*95*37

Комплектность:
светильник - 1шт., монтажный комплект - 1шт., инструкция по эксплуатации - 1шт., индивидуальная упаковка - 1шт.

Правила и условия монтажа:

1. Внимательно прочитайте эксплуатационный документ перед установкой и сохраните его.
2. Монтаж осуществляется только квалифицированными специалистами.
3. **Установку светильника производить только при отключенном сетевом напряжении!**
4. Проверьте работоспособность светильника перед установкой.

Подключение:

1. Аккуратно достаньте светильник из заводской упаковки.
2. Определите место установки и приложите светильник к нему (стена, потолок).
3. Разметьте установочные отверстия.
4. Проведите электропроводку к месту установки.
5. Просверлите установочные отверстия. При установке на каменные стены используйте специальные сверла (в к-т не входят) и пластиковые дюбели (в комплекте).
6. Закрепите светильник на поверхности с помощью шурупов (в комплекте).
7. Подключите светильник к электросети и проверьте работоспособность светильника.

Возможные неисправности и пути устранения: в случае обнаружения неработоспособности светильника обратитесь к квалифицированным специалистам для проведения ремонта.

Ограничения в использовании: использовать по прямому назначению.

Правила и условия безопасной эксплуатации:

- перед всеми видами технических работ убедитесь, что сетевой кабель обесточен
- доверяйте ремонт изделий только квалифицированным специалистам
- не подвергайте светильник длительному воздействию прямых солнечных лучей.
- протирайте светильник мягкой салфеткой, смоченной бытовыми чистящими средствами.
- не используйте светильник, если защитный плафон поврежден или отсутствует.
- следите за состоянием сетевого кабеля, если проводка выполнена открытым способом.

Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия не по назначению. Изделие должно эксплуатироваться в соответствии с основными параметрами и характеристиками, указанными в настоящем эксплуатационном документе, правилами и условиями монтажа, подключения, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию, сведениями об ограничениях в использовании с учетом предназначения изделия в жилых, коммерческих и производственных зонах.

Правила и условия хранения, перевозки и утилизации:

хранение и перевозку осуществлять только в заводской упаковке. Хранить в сухом месте. По истечении срока службы изделие следует утилизировать в соответствии с законодательством РФ.

Срок службы изделия:

срок службы составляет 36 месяцев со дня установки изделия (датой установки считать дату продажи). Допускается эксплуатация изделия после истечения установленного срока службы, если оно не имеет видимых повреждений и полностью работоспособно. Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия после окончания срока службы.

Правила продажи изделия:

продажу следует осуществлять в соответствии с законодательством РФ.

Сведения о сертификации:

сертификаты на данное изделие вы можете найти на сайте www.ultraflash.ru

Гарантийные обязательства:

гарантийный срок 24 месяца со дня продажи изделия, но не более 36 месяцев с даты производства (если дата продажи не отмечена), при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных данным документом. Гарантия прекращает свое действие, если видны следы вмешательства в конструкцию изделия или внешние повреждения.

Дата выпуска и продажи:

Дата выпуска:
(Date of production)

Дата продажи:
(Date of sale)

(дата, подпись продавца, штамп магазина)

Сведения об изготовителе, импортере, уполномоченном представителе на территории РФ:

Изготовитель: «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли Джинг Дже 3, №6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай («Litarc Lighting & Electronic Ltd.», 3 Floor, Li Jing Ge 3, No.6012 Shen Nan Road, Shenzhen, 518034, China).
Импортер / Уполномоченная изготовителем организация в РФ:
ООО «Энертрейд», 109052, г. Москва, внутр. тер. г. муниципальный округ Нижегородский, Рязанский проспект, д. 3Б, помещ. 7/3.

Сведения о соответствии требованиям:

Продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 ТР ТС 037/2016.

Сведения о маркировке: Изделие промаркировано единым знаком обращения

