ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ОНЛАЙТ

Светодиодная лампа-трансформер серии OLL

Внимание! Перед установкой и использованием светодиодной лампы внимательно прочитайте инструкцию и сохраняйте ее до конца эксплуатации!

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светодиодная лампа-трансформер (далее – светодиодная лампа) представляет собой инновационный и экологичный источник света, где светообразующим элементом является светодиод. Светодиодная лампа является современным и перспективным источником света, при использовании которого можно получить многократную экономию электроэнергии (т. к. светодиодная лампа имеет световую отдачу в 7–9 раз большую, чем лампа накаливания той же мощности). Светодиодная лампа имеет стандартный резьбовой цоколь E27 и предназначена для прямой замены стандартных и галогенных ламп накаливания, компактных и линейных люминесцентных ламп.

Область применения: интерьерная декоративная подсветка, общее, локальное и акцентное освещение.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код продукта	OLL-03-01	OLL-03-02	OLL-04-01	OLL-04-02	OLL-05-01	OLL-05-02	OLL-06-01	OLL-06-02	OLL-07-01	OLL-07-02
Колба	матовая									
Цоколь	E27									
Мощность, Вт	35		45		55		65		75	
Напряжение, В	176–264									
Частота, Гц	50/60									
Коэффициент мощности	>0,9									
Сила тока, А	0,3		0,39		0,47		0,56		0,65	
Световой поток, лм	3500		4275		5225		6175		7125	
Цветовая температура, К	4000	6500	4000	6500	4000	6500	4000	6500	4000	6500
Цвет свечения	нейтральный белый свет	холодный белый свет	нейтральный белый свет	холодный белый свет	нейтральный белый свет	холодный белый свет	нейтральный белый свет	холодный белый свет	нейтральный белый свет	холодный белый свет
Диммируемая	нет									
Размер (в сложенном виде), мм	65x120		100x245				110x202			
Вес, г	90		245				270			
Температура эксплуатации, °C	-15...+40									
Срок службы, ч	30 000									
Гарантийный срок	1 год									

ПРАВИЛА УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Монтаж и демонтаж светодиодной лампы осуществляется при отключенном питании сети.
- Светодиодную лампу нельзя использовать с диммером (регулятором яркости), если на лампе или на упаковке нет специальной подтверждающей информации.
- Светодиодную лампу нельзя использовать при (или после) ее контакте с водой или другими жидкостями.
- Светодиодную лампу нельзя использовать при наличии видимых повреждений корпуса.
- Светодиодную лампу нельзя использовать в открытых светильниках при наружном освещении.
- При выходе из строя светодиодной лампы в течение гарантийного срока, ее можно обменять по гарантии в точке продажи. При выходе из строя светодиодной лампы после истечения срока службы, ее необходимо утилизировать согласно пункту об утилизации ниже.
- Не разбирать.
- При повреждении светодиодной лампы в помещении, где находятся люди, достаточно тщательно собрать все осколки во избежание пореза.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светодиодная лампа – 1 шт.
Паспорт изделия – 1 экз.

ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -40 до +40 °С и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги.

Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

Не утилизировать с бытовыми отходами. О способах утилизации данного продукта узнавайте в местных органах власти.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза.

Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в Китае. Изготовитель: «XIAMEN NEEX OPTICAL ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD», Unit A, 5th Floor, Building № 2, № 289 ShanBian Road, HaiCang District, Xiamen, Fujian, China. «КСИАМЕН НЭКС ОПТИКАЛ ЭЛЕКТРОНИК ТЕХНОЛОДЖИ КО., ЛТД», Юнит А, 5 Флор, Билдинг № 2, № 289 Шанбиан Роуд, Хаиканг Дистрикт, Ксиамен, Фуджиан, Китай.

Уполномоченная организация/импортер: ООО «БТЛ», 125445, Россия, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, этаж 10, часть пом. № 3.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Дата производства нанесена на корпусе лампы в формате GZMMГГ, где первые буквы обозначают код завода-изготовителя, ММ – месяц изготовления, ГГ – год.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок службы – 12 месяцев с даты покупки лампы, при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшей из строя лампы осуществляется в точке продажи, при наличии кассового чека и данного заполненного паспорта.

Код продукта	Дата изготовления (нанесена на корпусе лампы)	Дата продажи	Штамп магазина

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия.