Лампа светодиодная (энергосберегающая)

1. Общая информация

Светодиодные лампы General Lighting Systems - это новый технологично-инновационный продукт, который удовлетворяет основным запросам современного покупателя и сочетает в себе такие немаловажные преимущества как:

- экологичность (лампа не содержит ртути и абсолютно безопасна для здоровья человека)
- экономичность (потребляют до 90% меньше электроэнергии)
- превосходная светоотдача (до 10 раз больше, чем лампа накаливания эквивалентной мощности)

2. Технические характеристики

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения и усовершенствования, не ухудшающие основные параметры изделия.

На упаковке изделия указана модель лампы, реальная потребляемая мощность и световой поток указаны в технических характеристиках и зависят от текущего напряжения электросети.

Начало работы с 80 вольт.

3. Транспортировка и хранение

Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта с соблюдением требований защиты от механических повреждений и непосредственного климатического воздействия и осадков. Хранить в упаковке производителя при температуре от -25 до +50 в помещениях с естественной вентиляцией и относительной влажностью не более 80%.

Модель лампы	Патрон	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, Лм	Аналог ДРЛ/ ДРВ
Высокомощный филамент A-series					
GLDEN-A75-30-230-E27	E27	2700/4500/6500	17	2600/2700/2800	ДРВ 160 Ватт
GLDEN-A95-40-230-E27			19	3200/3300/3400	ДРВ 200 Ватт
ED-series					
GLDEN-ED75-35-230-E27	E27	2700/4500/6500	22	3600/3700/3800	ДРВ 75 Ватт
GLDEN-ED75M-35-230-E27			22	3400/3500/3600	ДРВ 75 Ватт
GLDEN-ED90-55-230-E27			37	5600/5700/5800	ДРВ 125 Ватт
GLDEN-ED90M-55-230-E27			37	5600/5700/5800	ДРВ 125 Ватт
GLDEN-ED120-75-230-E27			55	11000/11200/11300	ДРВ 250 Ватт
GLDEN-ED120M-75-230-E27			55	11000/11200/11300	ДРВ 250 Ватт

4. Меры предосторожности при установке и эксплуатации

- Перед монтажом светодиодной лампы, убедитесь в том, что электропитание выключено
- При использовании в светильниках с регулировкой мощности (диммером) убедитесь, что на индивидуальной упаковке или на лампе присутствует информация о такой возможности
- При использовании в светильниках с регулировкой мощности для правильной регулировки яркости лампы необходимо использовать симисторный (TRIAC) диммер.
- При выборе диммера внимательно ознакомьтесь с его техническими характеристиками
- Не допускайте попадания влаги на светодиодную лампу
- При наружном освещении ее нельзя использовать в открытых светильниках
- Не рекомендуется использовать в светильниках закрытого типа
- При эксплуатации необходимо располагать светильник и электропроводку вдали от химически активной среды, горючих и легко-воспламеняющихся предметов и поверхностей
- При обнаружении механических повреждений, нарушающих целостность корпуса, эксплуатировать лампы запрещено
- Очистка и замена лампы выполняются только при отключенном питании.
- Чистку и осмотр лампы рекомендуется осуществлять регулярно (один раз каждые 6 месяцев)
- Чистку необходимо производить сухой хлопчатобумажной тканью, без использования спиртосодержащих жидкостей, бензина, растворителей, инсектицидов и т.д., которые могут привести к изменению цвета корпуса светильника и его повреждению.

Возможные неисправности и способы их устранения:

Лампа не светит:

- Проверьте наличие сетевого напряжения питания;
- Проверьте правильность установки лампы
- Убедитесь в работоспособности светильника;
- При выявлении неисправности в работоспо-собности светильника или лампы; за помощью в устранении неисправности к квалифицированному специалисту.

5. Гарантийные обязательства и утилизация

Гарантия на светодиодные лампы General Lighting Systems 24 месяца со дня покупки при условии правильной эксплуатации. Гарантийная замена осуществляется в точке приобретения при наличии кассового чека, заполненного гарантийного талона и товарного вида индивидуальной упаковки.

При выходе из строя светодиодной лампы в течение гарантийного срока, обмена по гарантии производится в точке продажи. При выходе из строя светодиодной лампы после истечения срока службы, его необходимо утилизировать. Не утилизировать с бытовыми отходами. О способах утилизации данного изделия узнавайте в местных органах власти. Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные в результате:

- Контакта с жидкостями;
- Механическими воздействиями и иными повреждениями;
- При попадании внутрь корпуса посторонних материалов ,предметов, веществ, не предназначенных для контакта с лампой;
- Не подлежат замене лампы, вышедшие из строя в результате обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление, и т.п.

6. Сертификация

Вся продукция General Lighting Systems соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низко-вольтного оборудования», ТР ТС 020/211 «Электромагнитная совместимость технических средств». Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.

Модель лампы	Дата изготовления лампы (нанесена на корпусе лампы)	Дата продажи	Штамп магазина