# ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

## Гирлянда Belt light под лампы General Lighting Systems

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гирлянда Belt light под лампы торговой марки General Lighting Systems — это современный и надёжный источник света, с помощью которого можно создать и осуществить практически любые световые решения, как для интерьера помещений, так и для наружного оформления зданий.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шнур питания с вилкой для подключения гирлянды Belt light к сети переменного тока 220В. Все работы по подключению и монтажу Гирлянды должен осуществлять квалифицированный персонал. Подключение осуществляется только при выключенном питании 220. Перед установкой, выньте шнур питания из упаковки и проверьте его целостность на наличие внешних повреждений, в случае их обнаружения шнур необходимо заменить. Перед использованием гирлянды внимательно изучите руководство пользователя. Оно поможет вам правильно применять изделие и избежать избыточных энергозатрат, повреждений оборудования и травм, вызванных неправильной эксплуатацией. ВНИМАНИЕ! Переменное сетевое напряжение 220 Вольт опасно для жизни! При сомнениях в правильности действий обратитесь к квалифицированному электрику.

**Гирлянда состоит из патронов Е27 подключенных и размещенных на кабеле 220, а так же шнура подключения к сети**

### ГИРЛЯНДА ОБЛАДАЕТ СЛЕДУЮЩИМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ:

1. Безопасность: изоляция, водонепроницаемость, технологичность, степень защиты IP65. Не содержит опасных и вредных для здоровья веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации
2. Длительный срок службы, высокая световая мощность, красивый внешний вид
3. Простота монтажа, удобство технического обслуживания.
4. Широкий диапазон условий эксплуатации:
5. Модели могут использоваться при температурах от -45 до +75°С. 5.Нет излучения ультрафиолетового спектра.
6. Благодаря защитному резиновому покрытию гирлянда может устанавливаться как в помещении, так и на улице.
7. Прямое подключение к сети переменного тока 220 В посредством шнура питания
8. Удобство транспортировки: ударопрочность, устойчивость к сжатию обеспечивают безопасность и удобство перевозки.

### ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

1. Достаньте гирлянду и лампы (приобретаются отдельно) из коробок.
2. Отмерьте необходимую для установки длину и места крепления гирлянды
3. Сделайте предварительную разметку согласно местам крепления гирлянды
4. Установите Гирлянду
5. Подключите Гирлянду в сеть. **(ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЕТЕВОГО ПРОВОДА ГИРЛЯНДЫ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ 220 В!)**

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

**Гирлянда предназначена для декоративного освещения. Не рекомендуется использование в качестве основного источника освещения. Гирлянда должна быть установлена в месте, где присутствует необходимый отвод тепла. Превышать эксплуатационную температуру запрещается.**
**Внимание! При работе с Гирлянда соблюдайте правила электробезопасности. Поражения электротоком могут быть смертельными. Все работы, связанные с монтажом и подключением Гирлянда выполнять при отключённом питании 220 Вольт!**
**Вынув ленту из упаковки, убедитесь в отсутствии повреждений оболочки по всей ее длине.**
**Следует прочно закрепить гирлянду, иначе возможно образование трещин в оболочке, повреждение изоляции, и как следствие, поражение электротоком. Повреждения изоляции сокращают срок службы гирлянды.**
**В процессе монтажа и эксплуатации не допускаются механические удары по ленте и установка на ленту тяжелых посторонних предметов.**

**ХРАНЕНИЕ.** Хранение товара осуществляется в упаковке в помещении при отсутствии внешней агрессивной среды. Температура хранения от -20°С до +60°С, относительная влажность не более 95% при температуре 25°С.
**ТРАНСПОРТИРОВКА.** Товар в упаковке пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.
**УТИЛИЗАЦИЯ.** Изделие не содержит в своем составе дорогостоящих или токсичных материалов, или комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. По истечении срока службы товар нужно утилизировать как бытовые отходы.

### СЕРТИФИКАЦИЯ

Вся продукция General Lighting Systems соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР те 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" (ТР ЕАЭС 037/2016). Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

На гирлянды предоставляется гарантия 24 месяцев, при условии соблюдения правил установки и использования, а также при предъявлении документов, подтверждающих покупку изделия.

| Модель | Дата изготовления (нанесена на корпусе) | Дата продажи | Печать магазина |
|---|---|---|---|
| | | | |


**ИЗГОТОВИТЕЛЬ: GENERAL LIGHTING CO., LTD.**

**Дженерал Лайтинг КО., ЛТД.**
Шуксиан роуд 33, Ксиамен, КНР
Поставщик в РФ (Импортер): 123308, г. Москва,
ул. 3-я Хорошевская, д. 2, стр.1,помещ. 9А/Н/6
www.sones.ru
info@sones.ru


**Более подробную техническая информация приведена в приложении 1.**

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ**

| NO. | Артикул | Наименование | Длина белт-лайт | Длина шнура | Цоколь | Кол-во цоколей | Материал цоколя | Расстояние между цоколями | Цвет | Степень защиты | Напряжение | Номинальный ток | Гарантия | Рабочая температура | Максимальная мощность лампы | Максимальная мощность | Сечение | Материал гирлянды |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 663001 | Гирлянда "Белт-лайт" Gen-Beltlight-5M-10E27-IP65 | 5M | 3м | E27 | 10 | Медь | 50см | Черный | IP65 | 220В | 16А | 1 год | от -45 до +75 | 28Вт | 280Вт | 2*1,5mm2 | Резина, медь, ПВХ, латунь |
| 2 | 663002 | Гирлянда "Белт-лайт" Gen-Beltlight-5M-15E27-IP65 | 5M | 3м | E27 | 15 | Медь | 30см | Черный | IP65 | 220В | 16А | 1 год | от -45 до +75 | 28Вт | 420Вт | 2*1,5mm2 | Резина, медь, ПВХ, латунь |
| 3 | 663003 | Гирлянда "Белт-лайт" Gen-Beltlight-10M-20E27-IP65 | 10M | 3м | E27 | 20 | Медь | 50см | Черный | IP65 | 220В | 16А | 1 год | от -45 до +75 | 28Вт | 560Вт | 2*1,5mm2 | Резина, медь, ПВХ, латунь |
| 4 | 663004 | Гирлянда "Белт-лайт" Gen-Beltlight-10M-30E27-IP65 | 10M | 3м | E27 | 30 | Медь | 30см | Черный | IP65 | 220В | 16А | 1 год | от -45 до +75 | 28Вт | 840Вт | 2*1,5mm2 | Резина, медь, ПВХ, латунь |
| 5 | 663005 | Гирлянда "Белт-лайт" Gen-Beltlight-10M-40E27-IP65 | 10M | 3м | E27 | 40 | Медь | 25см | Черный | IP65 | 220В | 16А | 1 год | от -45 до +75 | 28Вт | 1120Вт | 2*1,5mm2 | Резина, медь, ПВХ, латунь |
| 6 | 663006 | Гирлянда "Белт-лайт" Gen-Beltlight-20M-40E27-IP65 | 20M | 1,5м | E27 | 40 | Медь | 50см | Черный | IP65 | 220В | 16А | 1 год | от -45 до +75 | 28Вт | 1120Вт | 2*1,5mm2 | Резина, медь, ПВХ, латунь |
| 7 | 663007 | Гирлянда "Белт-лайт" Gen-Beltlight-20M-50E27-IP65 | 20M | 1,5м | E27 | 50 | Медь | 40см | Черный | IP65 | 220В | 16А | 1 год | от -45 до +75 | 28Вт | 1250Вт | 2*1,5mm2 | Резина, медь, ПВХ, латунь |
| 8 | 663008 | Гирлянда "Белт-лайт" Gen-Beltlight-25M-50E27-IP65 | 25M | 1,5м | E27 | 50 | Медь | 50см | Черный | IP65 | 220В | 16А | 1 год | от -45 до +75 | 72Вт | 3600Вт | 2*1,5mm2 | Резина, медь, ПВХ, латунь |
| 9 | 663009 | Гирлянда "Белт-лайт" Gen-Beltlight-50M-100E27-IP65 | 50M | 1,5м | E27 | 100 | Медь | 50см | Черный | IP65 | 220В | 16А | 1 год | от -45 до +75 | 37Вт | 3700Вт | 2*1,5mm2 | Резина, медь, ПВХ, латунь |
| 10 | 663010 | Гирлянда с Патроном на Шнуре Белт Лайт Gen-Beltlight-W-20M-50E27-IP65 | 20м | 1,5м | E27 | 50 | Медь | 40см | Черный | IP65 | 220В | 8А | 1 год | от -45 до +75 | 16Вт | 800Вт | 2*0,5mm2 | Резина, медь, ПВХ, латунь |
| 11 | 663011 | Гирлянда с Патроном на Шнуре Белт Лайт Gen-Beltlight-W-10M-20E27-IP65 | 10м | 3м | E27 | 20 | Медь | 50см | Черный | IP65 | 220В | 8А | 1 год | от -45 до +75 | 40Вт | 800Вт | 2*0,5mm2 | Резина, медь, ПВХ, латунь |