

СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ «ULTRAFLASH»



**LFL-1001 C02
LFL-2001 C02
LFL-3001 C02
LFL-5001 C02
LFL-7001 C02
LFL-10001 C02
LFL-15001 C02**

Инструкция по эксплуатации

Назначение технического средства:

светодиодные прожекторы предназначены для освещения затемненных участков жилого и нежилого пространства. Данные прожекторы могут использоваться для подсветки фасадов зданий, спортивных сооружений, памятников архитектуры, интерьеров квартир, магазинов, кафе и баров, рекламных вывесок, выставочных стендов и ландшафта.

Основные параметры и характеристики:

- Напряжение питания: 230В~, 50Гц
- Источник света: светодиоды
- Потребляемая мощность: LFL-1001 C02 - 10Вт, LFL-2001 C02 - 20Вт, LFL-3001 C02 - 30Вт, LFL-5001 C02 - 50Вт, LFL-7001 C02 - 70Вт, LFL-10001 C02 - 100Вт, LFL-15001 C02 - 150Вт
- Цветовая температура: 6500K
- Световой поток: 10Вт - 700лм, 20Вт - 1400лм, 30Вт - 2100лм, 50Вт - 3500лм, 70Вт - 5700лм, 100Вт - 8000лм, 150Вт - 10000лм
- Индекс цветопередачи (Ra): 10Вт, 20Вт, 30Вт, 50 Вт - 75+; 70Вт, 100Вт - 80+
- Угол рассеивания: 120°
- PF: >0.9
- Температура эксплуатации: -20...+40°C
- Срок службы: > 30 000 часов
- Материал: металл+стекло
- Степень защиты: IP65
- Класс электрозащиты: класс I
- Размеры: LFL-1001 C02 - 105x92x21 мм, LFL-2001 C02 - 105x92x21 мм, LFL-3001 C02 - 125x114x28 мм, LFL-5001 C02 - 150x95x26 мм, LFL-7001 C02 - 188x155x26 мм, LFL-10001 C02 - 237x201x27 мм, LFL-15001 C02 - 242x203x31 мм.

Комплектность:

прожектор - 1шт., установочная скоба - 1шт., винт с гайкой - 2шт., инструкция по эксплуатации - 1шт., индивидуальная упаковка - 1шт.

Правила и условия монтажа:

1. Внимательно прочитайте эксплуатационный документ перед установкой и сохраните его.
2. Монтаж осуществляется только квалифицированными специалистами.
3. Проверьте работоспособность прожектора перед установкой.

Подключение:

1. Определите место установки и проведите электропроводку к этому месту.
2. Присоедините установочную скобу к прожектору с помощью винтов и гаек.
3. Закрепите прожектор на стене с помощью шурупов (в комплект не входят). При установке на каменные стены потребуются пластиковые дюбели (приобретаются дополнительно).
4. Подключите прожектор к электросети и проверьте работоспособность.

Регулирование: не требует специального регулирования.

Возможные неисправности и пути устранения: за время проведения заводских испытаний внезапно появляющихся неисправностей не выявлено. В случае обнаружения неработоспособности светильника обратитесь к квалифицированным специалистам для проведения ремонта.

Ограничения в использовании: использовать по прямому назначению.

Правила и условия безопасной эксплуатации:

- перед всеми видами технических работ убедитесь, что сетевой кабель обесточен.
- доверяйте ремонт изделий только квалифицированным специалистам.

Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несет ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия не по назначению. Изделие должно эксплуатироваться в соответствии с основными параметрами и характеристиками, указанными в настоящем эксплуатационном документе, правилами и условиями монтажа, подключения, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию, сведениями об ограничениях в использовании с учетом предназначения изделия в жилых, коммерческих и производственных зонах.

Правила и условия хранения, перевозки и утилизации:

хранение и перевозку осуществлять только в заводской упаковке. Хранить в сухом месте. По истечении срока службы изделие следует утилизировать в соответствии с законодательством РФ.

Срок службы изделия:

срок службы составляет 36 месяцев со дня установки изделия (днём установки считать дату продажи). Допускается эксплуатация изделия после истечения установленного срока службы, если оно не имеет видимых повреждений и полностью работоспособно. Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несет ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия после окончания срока службы.

Правила продажи изделия:

продажу следует осуществлять в соответствии с законодательством РФ.

Сведения о сертификации:

сертификаты на данное изделие вы можете найти на сайте www.ultraflash.ru

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок 24 месяца со дня продажи изделия, но не более 36 месяцев со дня выпуска (если дата продажи не отмечена), при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных данным документом. Гарантия прекращает свое действие, если видны следы вмешательства в конструкцию изделия или внешние повреждения.

Дата выпуска и продажи:

<u>Дата выпуска:</u> (Date of production)	_____	<u>Дата продажи:</u> (Date of sale)	_____
			(дата, подпись продавца, штамп магазина)

Сведения об изготовителе, импортере, уполномоченном представителе на территории РФ:

Изготовитель: «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли Джинг Дже 3, №6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай («Litarc Lighting & Electronic Ltd.», 3 Floor, Li Jing Ge 3, No.6012 Shen Nan Road, Shenzhen, 518034, China).
Импортёр / Уполномоченная изготовителем организация в РФ: ООО «Энертрейд», 109052, г. Москва, внутр. тер. г. муниципальный округ Нижегородский, Рязанский проспект, д. 3Б, помещ. 7/3.

Сведения о соответствии требованиям:

Продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 037/2016.

Сведения о маркировке:

Изделие промаркировано единым знаком обращения  .

