

Наименование модели	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации ламп составляет - 24 месяца со дня продажи (дата в кассовом чеке) при условии соблюдения покупателем правил безопасности и эксплуатации, монтажа, транспортировки и хранения, указанных в настоящем Руководстве по эксплуатации. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Присутствия механических повреждений и следов нарушения целостности изделия.
- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации

Изготовитель: Ningbo jia she trading Co.,ltd/Нингбо джиа ши трейдинг Ко., ЛТД
Адрес изготовителя: 5-5, balding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China/5-5, билдинг 009, Шубо роад Но 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сизи, Чжецзян провинц, Китай
Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС»
Адрес импортера: 123060, Россия, Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.



REXANT

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ
**СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА
ДЛЯ РАСТЕНИЙ**



604-146/604-156

Благодарим за покупку товара торговой марки REXANT!
Внимательно изучите данное руководство для правильного, безопасного и комфортного использования светодиодной лампы для растений.

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Светодиодная лампа для растений REXANT является современным источником света в классическом виде. Качественная цветопередача делает не только внешний вид, но и свечение схожими со светом ламп накаливания, обеспечивая экономию энергии 90-95%. Светодиодная лампа для растений REXANT предназначена для выращивания овощных и декоративных культур (постоянно или в период выращивания рассады) в искусственных условиях при недостаточном либо полном отсутствии естественного солнечного света. Особенный спектр светового излучения обеспечивает растения требуемым уровнем света на всех этапах от всхода семян до цветения и плодоношения. Уникальный спектральный состав света повторяет спектр, требующийся растениям для фотосинтеза. Лампа не нагревает воздух и подходит для всех видов растений. Лампа для растений не требует установки в специальный светильник и может быть использована в любом светильнике со стандартным патроном E27.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Лампа филаментная для растений Груша	Лампа светодиодная для растений ГРИБ-РЕФЛЕКТОР
Артикул	604-146	604-156
Модель	REX-FiLED-A60-11.5-220-815-E27	REX-LED
Тип лампы	A60	R90
Диапазон рабочих напряжений, В	AC190-245	AC190-245
Частота, Гц	50	50
Номинальное напряжение сети, В	230	230
Мощность, Вт	11,5	17,5
Рабочий ток, А	0,06	0,15
Угол светового пучка	360°	120°
Цоколь	E27	E27
Длина волны (нм)/ Доля мощности излучения на данной длине волны (%)	синий 440-470 Нм – 25%, красный 630-670 Нм – 75%	синий 440-470 Нм – 30% красный 630-670 Нм – 70%
Фотосинтетический поток фотонов, мкмоль/с	18	27
Коэффициент мощности	>0.5	>0.5
Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы, %	70	70
Время зажигания, сек	0.1	0.1
Индекс цветопередачи, Ra	30	30
Диммируемая	нет	нет
Коэффициент пульсации, %:	<5	<5
Рабочая температура, °C	-25...+40	-25...+40
Материал рассеивателя	стекло	поликарбонат
Площадь покрытия, м2	1-1,5	2-2,5
Класс энергоэффективности	A	A
Степень защиты	IP20	IP20
Срок службы, ч	30 000	30 000

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Лампа для растений - 1 шт.
- Упаковка -1 шт.
- Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном -1 шт.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для корректной работы изделия соблюдайте правила безопасности и эксплуатации:

- Не допускайте детей к монтажу и демонтажу лампы. Изделие не является игрушкой.
- Перед монтажом проверьте изделие на отсутствие механических повреждений. Не приступайте к монтажу при обнаружении механических повреждений.
- Перед монтажом лампы убедитесь, что номинальное напряжение изделия соответствует напряжению электросети.
- Монтаж и демонтаж изделия производить строго при отключенном напряжении электросети, держа лампу за рассеиватель.
- Запрещено длительно смотреть на включенную лампу или направлять источник света в глаза.
- Запрещено производить монтаж и демонтаж при попадании воды (прочих жидкостей) на лампу, светильник либо провод электропитания.
- Запрещено производить монтаж и демонтаж влажными руками.
- Запрещено подключение изделия в электросеть с поврежденной электропроводкой или в поврежденный патрон.
- Не пользуйтесь изделием, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- Не допускайте попадания воды на изделие. Не погружайте изделие в воду.
- Не пытайтесь разбирать, включать в разобранном виде, диагностировать или ремонтировать изделие.
- Лампы для растений являются законченным изделием и ремонту не подлежат.

МОНТАЖ

1. Извлеките изделие из упаковки и проверьте на отсутствие механических повреждений. Не приступайте к монтажу при обнаружении механических повреждений изделия! Не допускайте детей к монтажу изделия.
2. Убедитесь в отсутствии напряжения в электросети. Убедитесь, что номинальное напряжение изделия соответствует напряжению электросети.
3. Перед монтажом проверьте целостность патрона. Запрещена установка изделия в поврежденный патрон.
4. Держа лампу за рассеиватель, установите ее в патрон. При монтаже не допускайте попадания воды (прочих жидкостей) на лампу, светильник либо провод электропитания. Не производите монтаж влажными руками.
5. Лампа готова к эксплуатации. Не подключайте изделие в электросеть с поврежденной электропроводкой.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Рекомендуемое время освещения 4-6 часов. Необходимо оставлять растение на 7-8 часов в темноте для обеспечения темновой фазы фотосинтеза. Для уточнения условий выращивания определенных видов и сортов растений, их световым режимом необходимо проконсультироваться со специалистом по выращиванию растений.

ОЧИСТКА И УХОД

Удаление загрязнений с поверхности изделия следует проводить при выключенном напряжении мягкой сухой тканью без применения растворителей, агрессивных моющих и абразивных средств.

ХРАНЕНИЕ

- Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -30...+50 °C и относительной влажности воздуха не более 98%.
- Высота хранения ламп на паллете: не более 10 коробок в высоту.

ТРАНСПОРТИРОВКА

- Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Транспортировка допускается при температуре -30...+50 °C.
- Значение относительной влажности не должно превышать 98%.
- Высота транспортировки ламп на паллете: не более 10 коробок в высоту.
- При погрузке должны приниматься меры, исключающие вероятность самопроизвольного перемещения изделия при транспортировке.
- При погрузочно-разгрузочных работах запрещается кантовать и подвергать изделие резким толчкам и ударам, так как это может привести к механическим повреждениям.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.