

Удлинитель электрический бытовой серии OPE-S

Благодарим Вас за приобретение удлинителя Онлайт!

Внимание!

Перед установкой и использованием удлинителя внимательно прочтите инструкцию и сохраняйте ее до конца эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Удлинитель электрический бытовой предназначен для подключения нескольких бытовых электрических приборов к сети переменного тока напряжением 250 В и частотой 50/60 Гц. Предназначен для применения внутри помещений.

Расшифровка обозначения:

OPE-S-0X-X-X-X

- 0X – количество розеток
- X – длина провода в см
- X – наличие заземления/выключателя (X – без заземления, E – с заземлением, ESC – с выключателем и заземлением)
- X – количество и сечение проводников

Код продукта	OPE-S-0X-XXX-X-2x1	OPE-S-0X-XXX-E-3x0,75	OPE-S-0X-XXX-E-3x1	OPE-S-0X-XXX-ESC-3x0,75	OPE-S-0X-XXX-ESC-3x1
	0X – кол-во розеток, XXX – длина, X – без заземления	0X – кол-во розеток, XXX – длина, E – с заземлением		0X – кол-во розеток, XXX – длина, ESC – с заземлением и выключателем	
Особенности конструкции	без заземления	с заземлением		с заземлением и выключателем	
Номинальное напряжение, В	250	250	250	250	250
Номинальная частота, Гц	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Номинальная сила тока, А	10	10	16	10	16
Макс. мощность нагрузки, Вт	2200	2200	3500	2200	3500
Тип провода	ПВС	ПВС	ПВС	ПВС	ПВС
Длина изделия, м	1,5, 2, 3, 5, 7, 10	1,5, 2, 3, 5, 7, 10	1,5, 2, 3, 5, 7, 10	1,5, 3, 5	1,5, 2, 3, 5, 7, 10
Сечение проводников кабеля, мм²	2x1	3x0,75	3x1	3x0,75	3x1
Количество розеток	2, 3, 4, 5	2, 3, 4	2, 3, 4, 5	3, 5	3, 4, 5
Заземление	нет	да	да	да	да
Защитные шторки	нет	нет	нет	нет	нет
Выключатель с индикатором	нет	нет	нет	да	да
Материал корпуса	полипропилен	полипропилен	полипропилен	полипропилен	полипропилен
Материал контактной части	латунь	латунь	латунь	латунь	латунь
Цвет	белый	белый	белый	белый	белый
Температура эксплуатации	-25...+40 °С	-25...+40 °С	-25...+40 °С	-25...+40 °С	-25...+40 °С
Степень защиты	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Срок службы	10 лет	10 лет	10 лет	10 лет	10 лет

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Удлинитель – 1 шт.

Паспорт – 1 экз.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Запрещается использовать удлинитель при наличии видимых повреждений корпуса, кабеля или вилок.

Запрещается подключать удлинитель к поврежденной розетке электропроводки.

Запрещается подключать к удлинителю неисправные электроприборы и электрооборудование.

Запрещается превышать максимально допустимую нагрузку, указанную на удлинителе.

Запрещается эксплуатация в пожароопасных, потенциально взрывоопасных, химически активных и влажных средах.

Запрещается подвергать механическим и тепловым воздействиям, приводящим к разрушению.

Запрещается разбирать удлинитель и вносить изменения в его конструкцию и схему.

Не прикасайтесь к удлинителю мокрыми руками.

Не допускайте попадания посторонних предметов, воды и других жидкостей в контактные гнезда розеток.

Внимание! Превышение максимально допустимой нагрузки может вызывать возгорание изоляции кабеля!

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

При эксплуатации удлинителя соблюдайте требования безопасности.

Перед началом эксплуатации осмотрите удлинитель и убедитесь в целостности изоляции и отсутствии видимых повреждений корпуса и кабеля.

Перед началом работ провод удлинителя необходимо полностью размотать.

При обнаружении таких признаков неисправности, как отсутствие выходного напряжения в розетке, чрезмерного нагрева провода изделия, запаха расплавленной изоляции, следует немедленно отключить удлинитель от источника электропитания.

Запрещается ремонтировать изделие самостоятельно.

Ремонт должен проводиться квалифицированным специалистом.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Транспортирование удлинителей допускается любым видом крытого транспорта с соблюдением условий для защиты удлинителя от механических повреждений, ударных нагрузок и воздействия атмосферных осадков, при температуре от -25 до +45 °С.

Хранение удлинителей осуществляется в заводской упаковке в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25 до +40 °С и влажности воздуха не более 85%.

Утилизация изделия по завершении срока его службы должна выполняться в соответствии с требованиями всех государственных нормативов и законов.

При нормальном функционировании по истечении срока службы, изделие не представляет опасности в дальнейшей эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения, а также требований данного паспорта.

Дата производства указана на индивидуальной упаковке в формате ММГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

Срок службы изделия с даты изготовления – 10 лет.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза.

Информация о сертификации нанесена на упаковке.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в Китае.

Изготовитель: «XIAMEN XTOOL INDUSTRIAL CO., LTD», 3rd Floor, Building 1, № 289 Shanbian Road, Haicang District, Xiamen, Fujian Province, China. «КСИАМЕН ИНДУСТРИАЛ КО., ЛТД», 3 Флор, Билдинг 1, № 289 Шанbian Роуд, Хаикан Дистрикт, Ксиамен, Фуджиан Провинс, Китай.

Уполномоченная организация/импортер: ООО «БТЛ», 125445, Россия, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, этаж 10, часть пом. № 3.