


Лампа светодиодная



Паспорт изделия

Общие сведения (назначение)

Светодиодная лампа освещения представляет собой современный источник света. Сфера применения энергосберегающих светодиодных ламп аналогична сфере применения ламп накаливания. Они идеальны для освещения витрин, интерьеров и декоративной подсветки. Светодиодные лампы характеризуются низкой температурой нагрева, что позволяет использовать их в декоративных светильниках. Срок службы светодиодных ламп до 30 раз дольше срока службы ламп накаливания, уровень энергопотребления в 7-9 раз ниже по сравнению с аналогичной по световой отдаче лампой накаливания.



G4-G9

Технические характеристики и параметры

Форма лампы	Капсульная G4		Капсульная G49						
Артикул	32437 9	32438 6	32439 3	32440 9	32367 9	32368 6	32383 9	32384 6	32382 2
Световой поток, лм	200	200	128	128	240	240	480	480	240
Мощность, Вт	2,5	2,5	1,6	1,6	3	3	6	6	3
Рабочее напряжение, В	230								
Цветовая температура, К	3000	4000	3000	4000	2700	4000	2700	4000	2700
Тип цоколя	G4		G9						
Срок службы, ч	30 000								
Диммируемая	нет								да

Правила и условия безопасной эксплуатации

- Не использовать с диммерами.
- Применять лампу для наружного освещения только в пыли и влагозащищённых светильниках. Избегайте прямого попадания влаги на светодиодную лампу.
- Эксплуатировать лампу разрешается при температуре от минус 40°С до плюс 40°С и относительной влажности не более 80%.
- При возникновении неисправности (короткое замыкание / искрение / оплавление / возгорание и т.п.), необходимо отключить электропитание. Запрещается производить тушение с помощью воды или легковоспламеняющихся предметов. Воспользуйтесь специальными средствами пожаротушения. После устранения угрозы – обратиться по месту приобретения светильника.



ВНИМАНИЕ!
В случае обнаружения
неисправности
использование лампы
недопустимо.

Правила установки и эксплуатации:

- Установка и замена ламп производится только в холодном состоянии и при выключенном напряжении питания сети.
- Эксплуатация лампы при напряжении выше номинального (230 В) приводит к резкому сокращению срока службы.

Правила транспортировки и хранения

- Транспортировка лампы допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим сохранность упакованных ламп от повреждений, при температуре от минус 40°С до плюс 40°С.
- Хранение лампы осуществлять в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией. Температура хранения ламп от минус 40°С до плюс 40°С и относительной влажности не более 80%.

Правила утилизации и реализации

Продукция свободно реализуется на территории РФ и ЕАЭС всем потребителям через розничные магазины. Особых требований к реализации нет. Светильник не содержит опасных веществ. По окончании срока службы светильник рекомендуется отправить на переработку с целью защиты окружающей среды от загрязнения, либо утилизировать как обычные бытовые отходы.

Сертификация

На основании сертификата соответствия ЕАЭС RU C-DE.AM03.B.01145/19 от 15.04.2019 действует до 14.04.2024; декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-DE.HB11.B.08860/20 от 16.03.2020 действует до 15.03.2025, продукция соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Дата производства

Указана на корпусе лампы (или на упаковке): 00.00 (первые две цифры – месяц изготовления, вторые две цифры – год изготовления).

Гарантийные обязательства

24 месяца с даты покупки изделия при условии соблюдения правил эксплуатации. В случае возникновения неисправности в гарантийный период эксплуатации, следует обратиться в магазин, продавший изделие (при наличии кассового чека или заполненного гарантийного талона), для обмена на аналогичный товар или возврата денежных средств. Гарантия не распространяется на изделия, повреждённые в результате контакта продукта с жидкостями, механического воздействия и иного повреждения.

Гарантийный талон

Модель артикул	Дата продажи	Место продажи	Печать продавца

Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не ухудшающие технические характеристики изделия и не влияющие на безопасность конечной продукции, без отражения этого в паспорте изделия и уведомления потребителя.

Сделано в Китае.
Producer: REV Ritter GmbH 9F, Building A, Hengyuan Plaza, No.1988 Beisnhuan East Rd., Cixi, Ningbo, China, rev.ru
Производитель: РЕВ Риттер ГмбХ, 9Ф, стр. А, Хан Юань Плаза, №1988, Бетсанхуан Роуд, Сикси, Нинбо, Китай.
Уполномоченная организация:
ООО ТД «Пан Электрик», 141407, Россия, Московская область, г. Химки, ул. Панфилова, влд. 21, стр. 1, эт. 08, пом. 0802. Телефон: +7 (495) 739-39-20.
Импортер: ООО «Артэкс», 142003, Россия, Московская область, г. о. Домодедово, г. Домодедово, Микрорайон Западный, ул. 25 лет Октября д. 9, пом. 013.



Чат-бот
службы поддержки
ответит на все вопросы



ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ЛАМПЫ¹

A++

A+

A

B

C

D

E

A+

¹Энергия тиімділігі шамдар