

Лампа светодиодная A60 A70 E27

Паспорт изделия

Технические характеристики и параметры



Форма лампы	Груша											
Артикул	32344 0	32345 7	32264 1	32265 8	32527 7	32379 2	32380 8	32266 5	32267 2	32528 4	32346 4	32268 9
Световой поток, лм	400	400	560	560	560	680	680	800	800	800	1040	1040
Мощность, Вт	5	5	7	7	7	8,5	8,5	10	10	10	13	13
Аналог мощности, Вт	40	40	60	60	60	75	75	90	90	90	110	110
Рабочее напряжение, В	~230											
Цветовая температура, К	2700	4000	2700	4000	6500	2700	4000	2700	4000	6500	2700	4000
Тип цоколя	E27											
Срок службы, ч	30 000											
Диммируемая	нет											

Форма лампы	Груша											
Артикул	32529 1	32381 5	32402 7	32403 4	32530 7	32404 1	32405 8	32531 4	32532 1	32533 8	32419 5	
Световой поток, лм	1040	1100	1280	1280	1280	1600	1600	1600	2000	2000	2000	
Мощность, Вт	13	13	16	16	16	20	20	20	25	25	25	
Аналог мощности, Вт	110	110	130	130	130	160	160	160	200	200	200	
Рабочее напряжение, В	~230											
Цветовая температура, К	6500	2700	2700	4000	6500	2700	4000	6500	2700	4000	6500	
Тип цоколя	E27											
Срок службы, ч	30 000											
Диммируемая	нет	да	нет									

Правила и условия безопасной эксплуатации

- Не использовать с диммерами.
- Применять лампу для наружного освещения только в пыле и влагозащищённых светильниках. Избегайте прямого попадания влаги на светодиодную лампу.
- Эксплуатировать лампу разрешается при температуре от -40 °C до +40 °C и относительной влажности не более 80%.

• В случае возникновения неисправности в экстренной ситуации (короткое замыкание, искрение, оплавление, возгорание и т.д.) необходимо отключить электропитание. Не производить тушение горячей электропроводки под напряжением с помощью воды.

Правила установки и эксплуатации:

- Установка и замена ламп производится только в холодном состоянии и при выключенном напряжении питания сети.
- Эксплуатация лампы при напряжении выше номинального (230 В) приводит к резкому сокращению срока службы.



Чат-бот
службы поддержки
ответит на все вопросы



ВНИМАНИЕ! В случае обнаружения неисправности использование лампы недопустимо.

Назначение:

Светодиодные лампы подходят для всех типов светильников, оснащенных патроном E27, и служат энергоэффективной заменой ламп накаливания. Предназначены для освещения бытовых, общественных помещений, а также витрин, интерьеров и декоративной подсветки.

Правила транспортировки и хранения

- Транспортировка лампы допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим сохранность упакованных ламп от повреждений, при температуре от -40°C до $+40^{\circ}\text{C}$.
- Хранение лампы осуществлять в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией.
- Температура хранения ламп от -40°C до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности не более 80%.

Правила утилизации и реализации

Продукция свободно реализуется на территории РФ и ЕАЭС всем потребителям через розничные магазины. Особых требований к реализации нет. Лампа не содержит опасных веществ. По окончании срока службы лампу рекомендуется отправить на переработку с целью защиты окружающей среды от загрязнения.

Сертификация

На основании сертификата соответствия ЕАЭС RU C-DE.ME68.B.00853/24 от 10.06.2024 действует до 16.04.2029; декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-DE.PA04.B.91838/24 от 06.06.2024 действует до 14.05.2029, продукция соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Дата производства

Указана на корпусе лампы (или на упаковке): 00.00 (первые две цифры – месяц изготовления, вторые две цифры – год изготовления).

Гарантийные обязательства

2 года с даты покупки изделия при условии соблюдения правил эксплуатации. В случае возникновения неисправности в гарантийный период эксплуатации, следует обратиться в магазин, продавший изделие (при наличии кассового чека или заполненного гарантийного талона), для обмена на аналогичный товар или возврата денежных средств. Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные в результате контакта продукта с жидкостями, механического воздействия и иного повреждения.

Гарантийный талон

Модель/Артикул	Дата продажи	Место продажи	Печать продавца

Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не ухудшающие технические характеристики изделия и не влияющие на безопасность конечной продукции, без отражения этого в паспорте изделия и уведомления потребителя.

Сделано в Китае.


Producer: REV Ritter GmbH 9F, Building A, Hengyuan Plaza, No.1988 Beishihhuan East Rd., Cixi, Ningbo, China, rev.ru

Производитель: РЕВ Риттер ГмбХ, 9Ф, стр. А, Хэн Юань Плаза, №1988, Бетсанхуан Роуд, Сикси, Нингбо, Китай.

Уполномоченная организация:

ООО ТД «Пан Электрик», 141407, Россия, Московская область, г. Химки, ул. Панфилова, влд. 21, стр. 1, эт. 08, пом. 0802. Телефон: +7 (495) 739-39-20.

Импортёр: ООО «Артэкс», 142003, Россия, Московская область, г. о. Домодедово, г. Домодедово, Микрорайон Западный, ул. 25 лет Октября, д. 9, пом. 013.



Энергия тиімділігі шамдар

