

Светильники пластиковые серии НПО

Руководство по эксплуатации. Паспорт

1. Назначение и область применения

1.1. Светильники пластиковые серии НПО торговой марки TDM ELECTRIC (далее светильники) предназначены для общего освещения жилой и коммерческой недвижимости.

1.2. Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220-240 В, с частотой 50 Гц.

1.3. Светильники соответствуют II классу защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75, в части воздействия механических факторов внешней среды, группе условий эксплуатации М2 по ГОСТ 17516.1-90.

1.4. При соблюдении правил эксплуатации пластиковые светильники имеют длительный срок службы.


2. Основные технические характеристики

2.1. Технические характеристики светильников представлены в таблице 1.

Таблица 1. Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Питающее напряжение, В	230
Номинальная частота, Гц	50
Тип цоколя	E27
Количество ламп	1
Совместимый тип лампы	ЛОН, КЛЛ, LED
Максимальная мощность светодиодной лампы, Вт	15
Максимальная мощность энергосберегающей лампы, Вт	26
Максимальная мощность лампы накаливания, Вт	40, 60
Материал светильника	пластик
Степень защиты	IP20
Способ установки	настенно-потолочный

2.2. Габаритные размеры светильников представлены на рисунке 1.



SQ0328-0028 SQ0328-0031
 SQ0328-0029 SQ0328-0032
 SQ0328-0030

Рисунок 1. Габаритные размеры, мм

3. Ассортимент

3.1. Ассортимент светильников представлен в таблице 2.

Таблица 2. Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул
	Светильник НПО 106 "Плутон" белый 1x40 Вт E27 TDM	SQ0328-0028
	Светильник НПО 106 "Плутон" золото 1x40 Вт E27 TDM	SQ0328-0029
	Светильник НПО 106 "Плутон" серебро 1x40 Вт E27 TDM	SQ0328-0030
	Светильник НПО 106 "Плутон" бук 1x40 Вт E27 TDM	SQ0328-0031
	Светильник НПО 106 "Плутон" сосна 1x40 Вт E27 TDM	SQ0328-0032

4. Комплектность

4.1. В комплект поставки входят:

- Светильник – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

5. Требования по безопасности

Внимание! Все подключения к светильнику проводить только при отключенной питающей сети. Запрещается:

- подключать к электросети с механическими повреждениями корпуса;
- подключать светильник к неисправной проводке;
- применять в светильниках лампы накаливания мощностью выше 40 Вт.

5.1. Установка и подключение светильника должны выполняться только квалифицированным специалистом.

5.2. Установку светильника производить в местах с хорошей вентиляцией, а также вдали от источников тепла.

5.3. Не направлять включенный светильник в глаза.

5.4. При обнаружении неисправностей и по истечении срока службы изделие следует утилизировать.

5.5. Светильник со степенью защиты IP20 используется только внутри помещений, попадание влаги на токоведущие части не допускается.

6. Установка

6.1. Распаковать светильник и убедиться в отсутствии повреждений.

6.2. Перед монтажом убедиться в отсутствии напряжения в сети питания светильника.

6.3. Подготовить отверстия для монтажа светильника на опорной поверхности.

6.4. Ввести в светильник через специальное отверстие сетевые провода.

6.5. Закрепить корпус светильника на опорной

поверхности саморезами с использованием дюбелей.

6.6. Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети ~230 В и наличии защитного устройства (автоматический выключатель, предохранитель).

6.7. Подключить светильник к сети.

6.8. Установить лампу в патрон. Мощность лампы должна быть не выше, указанной на светильнике.

7. Правила эксплуатации

7.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

7.2. Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность проводки.

7.3. При эксплуатации необходимо устанавливать светильники вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов.

8. Сведения об утилизации

8.1. Не выбрасывайте продукцию, утратившую свои потребительские свойства, вместе с несогласованными твердыми бытовыми отходами, а осуществляйте сбор отдельно от других отходов. Сдайте продукцию на переработку в организацию, занимающуюся переработкой пласт-

масс, черных и цветных металлов, если не используете её. Это предотвратит ущерб окружающей среде. В конструкции продукции нет опасных для здоровья людей и состояния окружающей среды веществ.

9. Условия транспортирования и хранение

9.1. Транспортирование изделий допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту упакованной продукции от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

9.2. Хранение изделия осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от минус 25 до плюс 50 °С.

10. Гарантийные обязательства

10.1. Купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения. Вы можете обратиться в уполномоченную организацию, специализирующуюся на оказании такого рода услуг. При этом требуйте наличия соответствующих разрешительных документов (лицензии, сертификатов и т. п.). Лица, осуществившие установку и подключение изделия, несут ответственность за правильность проведенной работы. Помните, квалифицированная установка изделия необходима для его дальнейшего правильного функционирования и гарантийного обслуживания.

10.2. Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры его работы отличаются от изложенных в данном Руководстве по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, продавшую Вам изделие.

10.3. Производитель устанавливает гарантийный срок на данное изделие в течение 2 лет со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения

и эксплуатации, изложенных в данном Руководстве по эксплуатации.

10.4. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (накладные, гарантийный талон)

10.5. Гарантия не распространяется на изделие, недостатки которого возникли вследствие:

- нарушения потребителем правил транспортирования, хранения или эксплуатации изделия;
- действий третьих лиц;
- ремонта или внесения несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонения от государственных стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей;
- неправильной установки;
- действий непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т. п.).

11. Ограничение ответственности

11.1. Производитель не несет ответственности за:

- прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием;
- возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, имуществу, в случае если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации

и установки изделия либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

11.2. Ответственность производителя не может превышать собственной стоимости изделия.

11.3. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

12. Гарантийный талон

Светильник пластиковый серии НПО _____, серийный номер _____ торговой марки TDM ELECTRIC изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным к эксплуатации.

Гарантийный срок 2 года со дня продажи.

Срок службы 3 года.

Дата изготовления « _____ » _____ 20 ____ г.

Вышеуказанные сроки действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации. По истечении срока службы необходимо провести проверку технического состояния оборудования. Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Штамп технического контроля изготовителя _____

С актуальными разрешительными документами Вы можете ознакомиться на сайте www.tdme.ru в разделе «Документация».

Дата продажи « _____ » _____ 20 ____ г.

Подпись продавца _____ ШТАМП МАГАЗИНА

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен:

Подпись покупателя _____

Уполномоченный представитель изготовителя ООО «ТДМ»
117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 647
Телефон: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14
info@tdme.ru, info@tdomm.ru



Произведено под контролем правообладателя товарного знака «TDM ELECTRIC» в Турции.
Изготовитель: Маржинал Нак Электрик Сан ве Тиджарет Лтд. Турция, Стамбул, Меркез Махалеси, улица Дженгис, дом 23/3.

Импортер: ООО «ТДМ Логистика». Адрес: 117405, Россия, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, оф. 603. Тел.: +7 (495) 727-32-14.

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).
Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте www.tdme.ru.

