



Светильники серии **НСБ «Steel»**

Руководство по монтажу и эксплуатации. Паспорт

1. Назначение и область применения

1.1. Светильники серии НСБ «Steel» торговой марки TDM ELECTRIC (далее – светильники) предназначены для общего освещения жилых и общественных помещений.

1.2. Светильники рассчитаны на работу с лампами накаливания (ЛОН), компактными люминесцентными лампами (КЛЛ), светодиодными лам-

пами (LED) с цоколем E27.

1.3. Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц.

1.4. Светильники являются стационарными подвесными.

2. Основные характеристики

2.1. Основные технические характеристики представлены в таблице 1.

Таблица 1. Основные технические характеристики

Характеристики	Значение
Питающее напряжение, В	230
Частота напряжения сети, Гц	50
Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-96	IP20
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0	II
Диапазон рабочих температур, °С	от +5 до +40
Тип цоколя	E27
Максимальная мощность лампы накаливания, Вт	40
Материал патрона для лампы	пластик
Материал плафона	сталь

2.2. Ассортимент и габаритные размеры светильников представлены в таблице 2.

Таблица 2. Ассортимент и габаритные размеры

Наименование	Артикул	Модель	Габаритные размеры dхh, мм	Цвет рассеивателя	Масса светильника, кг
Светильник НСБ 2537/1 "Steel" 40 Вт, E27, опал, шнур белый TDM	SQ0313-0046	2537/1	370х945	белый	0,57
Светильник НСБ 2537/1 "Steel" 40 Вт, E27, черный, шнур черный TDM	SQ0313-0047			черный	

3. Комплектность

3.1. В комплект поставки входят:

Светильник – 1 шт.

Индивидуальная упаковка – 1 шт.

Руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 шт.

4. Меры безопасности

4.1. Работы, связанные с монтажом и обслуживанием светильника, производить только при отключенной питающей сети.

4.2. Во избежание несчастных случаев монтаж светильника рекомендуется производить специалисту.

4.3. При эксплуатации необходимо устанавли-

вать светильники вдали от химически активной среды, горючих и легко воспламеняющихся предметов.

4.4. Запрещается применять лампы, мощностью, не соответствующей указанной в маркировке светильника.

5. Инструкция по монтажу

5.1. Распаковать светильник и убедиться в его целостности и комплектности.

5.2. Присоединить сетевой провод к контактным зажимам клеммной колодки.

5.3. Закрепить подвес светильника в месте уста-

новки светильника.

5.4. Установить плафон, закрепив его при помощи прижимного кольца патрона.

5.5. Установить лампу в патрон светильника.

5.6. Подключить светильник к сети.

6. Условия транспортирования и хранения

6.1. Транспортирование и хранение светильников осуществляется по ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69.

6.2. Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных светильников от механических повреждений и ударных нагрузок.

6.3. Хранение светильников осуществляется

в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -45 до +40°C и относительной влажности 75%. В окружающей среде не должно быть кислотных, щелочных и других агрессивных примесей, вызывающих коррозию металла, порчу пластмассовых и резиновых деталей.

7. Сведения об утилизации

7.1. Не выбрасывайте продукцию, утратившую свои потребительские свойства, вместе с несогласованными твердыми бытовыми отходами, а осуществляйте сбор отдельно от других отходов. Сдайте продукцию на переработку в организацию, занимающуюся переработкой пластмасс,

черных и цветных металлов, если не используете её. Это предотвратит ущерб окружающей среде. В конструкции продукции нет опасных для здоровья людей и состояния окружающей среды веществ.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры его работы отличаются от параметров, изложенных в данном Руководстве по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, продавшую Вам изделие.

8.2. Производитель устанавливает гарантийный срок на данное изделие в течение 6 месяцев

со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в данном Руководстве по эксплуатации.

8.3. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (накладные, гарантийный талон).

8.4. Гарантия не распространяется на изделие, недостатки которого возникли вследствие:

нарушения потребителем правил транспортирования, хранения или эксплуатации изделия; действий третьих лиц;

ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехни-

ческих изменений неуполномоченными лицами;

отклонения от государственных стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей;

неправильной установки и подключения изделия;

действий непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т. п.).

9. Ограничение ответственности

9.1. Производитель не несет ответственности за: прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием;

возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу, в случае если это произошло в результате несоблюдения правил и условий

эксплуатации и установки изделия либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

9.2. Ответственность производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

9.3. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо отключить продукцию от электросети и обратиться по месту приобретения изделия.

10. Гарантийный талон

Светильник НСБ 2537/1 «Steel» _____ торговой марки TDM ELECTRIC изготовлен по ТУ 27.40.39-001-0125695675-2023 и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным к эксплуатации. Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи.

Срок службы 5 лет.

Дата изготовления «_____» _____ 20__ г.

Вышеуказанные сроки действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

По истечении срока службы необходимо провести проверку технического состояния оборудования.

Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 №ЕАЭС RU C-RU.НЕ06.В.02125/24, ТР ЕАЭС 037/2016 №ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.25309/24.

Штамп технического контроля изготовителя _____

С актуальными разрешительными документами Вы можете ознакомиться на сайте www.tdme.ru в разделе «Документация».

Дата продажи «_____» _____ 20__ г.

Подпись продавца _____ ШТАМП МАГАЗИНА

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен:

Подпись покупателя _____

Поставщик: ООО «ТДМ»

117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, оф. 647.

Бесплатный тел.: 8 (800) 700-63-26 (РФ).

Тел.: +7 (495) 727-32-14, +7 (495) 640-32-14

info@tdme.ru, info@tdomm.ru.

Произведено под контролем правообладателя товарного знака «TDM ELECTRIC» в России.

Изготовитель: ИП Кургинян А.Р. ИНН 667471368057 ОГРНИП 309667404900058.

Адрес: 623751, Россия, Свердловская обл., г. Реж, ул. Курская, д. 4.

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).

Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте www.tdme.ru.



