

# Лампа светодиодная С37 E14-E27



## Паспорт изделия

### Технические характеристики и параметры

| Форма лампы             | Свеча   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Артикул                 | 32271 9 | 32272 6 | 32349 5 | 32350 1 | 32508 6 | 32410 2 | 32411 9 | 32509 3 | 32510 9 | 32511 6 | 32512 3 |
| Световой поток, лм      | 400     | 400     | 560     | 560     | 560     | 720     | 720     | 720     | 880     | 880     | 880     |
| Мощность, Вт            | 5       | 5       | 7       | 7       | 7       | 9       | 9       | 9       | 11      | 11      | 11      |
| Аналог мощности, Вт     | 40      | 40      | 60      | 60      | 60      | 80      | 80      | 80      | 100     | 100     | 100     |
| Рабочее напряжение, В   | ~230    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Цветовая температура, К | 2700    | 4000    | 2700    | 4000    | 6500    | 2700    | 4000    | 6500    | 2700    | 4000    | 6500    |
| Тип цоколя              | E14     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Срок службы, ч          | 30 000  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

| Форма лампы             | Свеча   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Артикул                 | 32273 3 | 32274 0 | 32347 1 | 32348 8 | 32412 6 | 32413 3 | 32523 9 | 32524 6 | 32525 3 | 32526 0 |
| Световой поток, лм      | 400     | 400     | 560     | 560     | 720     | 720     | 720     | 880     | 880     | 880     |
| Мощность, Вт            | 5       | 5       | 7       | 7       | 9       | 9       | 9       | 11      | 11      | 11      |
| Аналог мощности, Вт     | 40      | 40      | 60      | 60      | 60      | 80      | 80      | 100     | 100     | 100     |
| Рабочее напряжение, В   | ~230    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Цветовая температура, К | 2700    | 4000    | 2700    | 4000    | 2700    | 4000    | 6500    | 2700    | 4000    | 6500    |
| Тип цоколя              | E27     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Срок службы, ч          | 30 000  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

### Правила и условия безопасной эксплуатации

- Не использовать с диммерами.
- Применять лампу для наружного освещения только в пыле и влагозащищённых светильниках. Избегайте прямого попадания влаги на светодиодную лампу.
- Эксплуатировать лампу разрешается при температуре от -40 °C до +40 °C и относительной влажности не более 80%.

• В случае возникновения неисправности в экстренной ситуации (короткое замыкание, искрение, оплавление, возгорание и т.д.) необходимо отключить электропитание. Не производить тушение горячей электропроводки под напряжением с помощью воды.

### Правила установки и эксплуатации:

- Установка и замена ламп производится только в холодном состоянии и при выключенном напряжении питания сети.
- Эксплуатация лампы при напряжении выше номинального (230 В) приводит к резкому сокращению срока службы.



**Чат-бот  
службы поддержки**  
ответит на все вопросы



**ВНИМАНИЕ!** В случае обнаружения неисправности использование лампы недопустимо.

## Назначение:

Светодиодные лампы подходят для всех типов светильников, оснащенных патронами E14 и E27, и служат энергоэффективной заменой ламп накаливания. Предназначены для освещения бытовых, общественных помещений, а также витрин, интерьеров и декоративной подсветки.

## Правила транспортировки и хранения

- Транспортировка лампы допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим сохранность упакованных ламп от повреждений, при температуре от -40 °C до +40 °C.
- Хранение лампы осуществлять в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией.
- Температура хранения ламп от -40 °C до +40 °C и относительной влажности не более 80%.

## Правила утилизации и реализации

Продукция свободно реализуется на территории РФ и ЕАЭС всем потребителям через розничные магазины. Особых требований к реализации нет. Лампа не содержит опасных веществ. По окончании срока службы лампу рекомендуется отправить на переработку с целью защиты окружающей среды от загрязнения.

## Сертификация

На основании сертификата соответствия ЕАЭС RU C-DE.ME68.B.00853/24 от 10.06.2024 действует до 16.04.2029; декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-DE.PA04.B.91838/24 от 06.06.2024 действует до 14.05.2029, продукция соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

## Дата производства

Указана на корпусе лампы (или на упаковке): 00.00 (первые две цифры – месяц изготовления, вторые две цифры – год изготовления).

## Гарантийные обязательства

2 года с даты покупки изделия при условии соблюдения правил эксплуатации. В случае возникновения неисправности в гарантийный период эксплуатации, следует обратиться в магазин, продавший изделие (при наличии кассового чека или заполненного гарантийного талона), для обмена на аналогичный товар или возврата денежных средств. Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные в результате контакта продукта с жидкостями, механического воздействия и иного повреждения.

## Гарантийный талон

| Модель/Артикул | Дата продажи | Место продажи | Печать продавца |
|----------------|--------------|---------------|-----------------|
|                |              |               |                 |

**Внимание!** Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не ухудшающие технические характеристики изделия и не влияющие на безопасность конечной продукции, без отражения этого в паспорте изделия и уведомления потребителя.

Сделано в Китае.


**Producer:** REB RITTER GmbH 9F, Building A, Hengyuan Plaza, No.1988 Beishnhuan East Rd., Cixi, Ningbo, China, rev.ru

**Производитель:** РЕВ Риттер ГмбХ, 9Ф, стр. А, Хан Юань Плаза, №1988, Бетсанхуан Роуд, Сикси, Нинбо, Китай.

## Уполномоченная организация:

ООО ТД «Пан Электрик», 141407, Россия, Московская область, г. Химки, ул. Панфилова, влд. 21, стр. 1, эт. 08, пом. 0802. Телефон: +7 (495) 739-39-20.

**Импортер:** ООО «Артэкс», 142003, Россия, Московская область, г. о. Домодедово, г. Домодедово, Микрорайон Западный, ул. 25 лет Октября, д. 9, пом. 013.



Энергия тиймдiligи шамдар

